

eUHR
eU140

Funksteuerung mit Batterie

Controller zur Steuerung für Rollläden, Jalousien oder Markisen, die mit einem WIR Funkgerät ausgestattet wurden.

Mit der eUHR eU140 können Sie mehrere WIR Funkgeräte in einer Gruppe zusammenfassen. Die Rauchwarnmelder-Signalauswertung ermöglicht ein automatisches Hochziehen aller angemeldeten Rollläden für noch mehr Sicherheit im Brandfall.

- variabel wie ein Handsender einsetzbar oder auch
- mit entsprechendem Zwischenrahmen 50 x 50 (nach DIN49075) in alle handelsüblichen Schalterprogramme integrierbar
- individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- bis zu 10 WIR Funkgeräte anmeldbar
- jederzeit auch manuell über Bedientasten zu bedienen
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- großes, gut ablesbares LC-Display mit individuell einstellbarer Beleuchtung
- Verwaltung der Sonnen- und Dämmerungssteuerung der angeschlossenen Endgeräte



ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1003-000002	eU140-w	eUHR batteriebetrieben, weiß
1003-000003	eU140-s	eUHR batteriebetrieben, schwarz
		TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung		3 Volt
Batterietyp		Lithium CR2450
Abmessung Bedienteil		50 x 50 x 15 mm
Sendefrequenz		868,3 MHz
Sendeleistung		max. 10 mW
Reichweite im Gebäude		15-20 m, abhängig von der Bausubstanz
Reichweite Freifeld		max. 100 m
Anzahl Geräte		max. 10
zulässiger Temperaturbereich		+4°C bis +40°C
Frequenzbereich Alarmierung		2,5 KHz bis 4,0 KHz

