

FUNK BEWEGUNGSMELDER SET

Für den Außenbereich

Der Funk-Bewegungsmelder (Sender) ist für den Betrieb im Innen- und Außenbereich geeignet. Er erkennt Bewegungen und löst am Türglocken-Empfänger per Funk ein Klingelsignal aus.

- Automatisches Einschalten bei Bewegungen
- Helligkeitsschwelle und Zeitspanne einstellbar
- Funk-Reichweite bis zu 300 Meter (Freifeld)

SENDER

- Erfassungswinkel 120°
- Erfassungsreichweite bis zu 8 m
- Spritzwassergeschützt gem. IP 54
- Stromversorgung: Batterie 2x AA 1,5V (nicht enthalten)
- Abmessungen: 80 x 72 x 36 mm (B x H x T)

EMPFÄNGER für die Steckdose

- 14 Melodien + 2 Alarmtöne auswählbar – Klingellautstärke mehrstufig einstellbar
- Optische Klingel-Anzeige mit blau blinkendem Leuchtring
- Stromversorgung: Netzbetrieb 230V / 50Hz
- Abmessungen: 76 x 98 x 35 mm (B x H x T ohne Eurostecker)

BIS
300m
REICHWEITE



IP54

ZUBEHÖR

- Kompatibel mit allen Modellen der BELL- und FG-Serie von m-e
- Erweiterbar mit max. 3 zusätzlichen Sendern
- Erweiterbar mit beliebig vielen Empfängern
- Funk-Repeater zur Erhöhung der Reichweite (Modell Bell-214 RT)

* Die volle Reichweite von max. 300 Metern (Freifeld) ist ausschließlich im Zusammenspiel mit Empfängern aus der BELL-500-Serie verfügbar. Mit allen anderen Empfängern beträgt die Reichweite bis zu 200 Meter (Freifeld).

BELL-8020

TECHNISCHE DATEN

MODELL	BELL-8020 SET	Art-Nr. 41490
LIEFERUMFANG	1x Sender (Bewegungsmelder), 1x Empfänger (Türglocke)	
GERÄT	Sender: 80 x 72 x 36 mm • Empfänger: 76 x 98 x 35 mm (ohne Eurostecker)	
VERPACKUNG	110 x 150 x 80 mm (B x H x T) • 340 g	
VE	10 Sets • 420 x 235 x 190 mm (B x H x T) • 3,7 kg	
STROMVERSORGUNG	Sender: Batterie 2x AA 1,5V (nicht enthalten) • Empfänger: Netzbetrieb 230V / 50Hz	
REICHWEITE	bis zu 300 m (Freifeld) • Frequenz: 433,92 MHz	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4250109134953	