

**Artikelnummer**

43560

**Typ**

CALIMA 200

**Bezeichnung**

Funkgong Set CALIMA 200

**Kurzbeschreibung:**

2-Tastenbedienung mit Sprachausgabe,

- Reichweite 250 m, 868,35 MHz,
- 13 Melodien, LED Farbanzeige,
- mit Schlummerfunktion,
- erforderliche Batterien (nicht im Lieferumfang)
- 4 x 1,5 V Typ AA (Gong),
- 2 x 1,5 V Typ AAA

**Beschreibung****Unser neuer Funkgong! - CALIMA 200**

**Egal wo Sie im Haus oder Garten sind, mit unserem Funkgong verpassen Sie keinen Besucher mehr.**

- Kabellos
- Menü mit Sprachansage
- Klangstark
- Optische Signalanzeige
- Schlafmodus
- Stummschaltung

Das Funkgong-Set besteht aus einem Funkgong und einem Funkklingeltaster.

Der Funkgong kann an jedem beliebigen Ort im Haus oder z. B. auf der Terrasse aufgestellt werden. Dank der hohen Reichweite kündigt CALIMA selbst im Garten Ihre Besucher oder Lieferanten immer zuverlässig an.

**Die Highlights:**

- Sofort einsatzbereit: Der Funkklingeltaster ist bereits ab Werk mit dem Funkgong gekoppelt
- 13 abwechslungsreiche Melodien
- Menüführung mit Sprachansage

- Einstellbare Lautstärke bis zu 83 dB(A)
- Optische Signalanzeige durch farbigen LED-Ring
- 250 Meter Reichweite auf bis zu 500 Meter aufrüstbar \*1
- Störungsfreie Funkverbindung
- Schlummerfunktion 1 / 3 / 9 Stunden
- Stummschaltung
- Zwei Jahre Batterielaufzeit
- Kompatibel zu allen Mistral-Sendern
- Mit herkömmlichen Klingeltastern kombinierbar \*1
- Einfachste Kopplung zusätzlicher Funkklingeltaster und Funkgongs \*2

\*1 Gilt nur in Verbindung mit Mistral-SE03.X-Sendern (nicht im Lieferumfang enthalten).

\*2 Erweiterbares System: Das Funkgong-Set kann um weitere Funkklingeltaster und Funkgongs erweitert werden. Sie können einen Funkklingeltaster mit beliebig vielen Funkgongs der Serien ECHO, MISTRAL, CALIMA koppeln; bis zu 11 Funkklingeltaster können mit jedem Funkgong gekoppelt werden. Eine Störung durch andere Sender ist ausgeschlossen, da jeder Funkklingeltaster einen individuellen Code sendet.

### **Technische Daten**

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Name:</b>                       | CALIMA                                           |
| <b>Funkreichweite:</b>             | 250 m im Freifeld                                |
| <b>Geräteart:</b>                  | Komplett-Set                                     |
| <b>Frequenz:</b>                   | 868,35 MHz                                       |
| <b>Anzahl Melodien:</b>            | 13 polyphone Melodien                            |
| <b>Farbe:</b>                      | Weiß                                             |
| <b>Lautstärke:</b>                 | Max. 86 dB(A) einstellbar                        |
| <b>Optische Signalisierung:</b>    | LED-Ring verschiedene Farben einstellbar         |
| <b>Rufunterscheidung:</b>          | 11-fach                                          |
| <b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>  | 11                                               |
| <b>Rufarten:</b>                   | Zentral-, Individual-, Matrixruf                 |
| <b>Spannungsversorgung:</b>        | 4 x 1,5 V Batterien Typ AA nicht im Lieferumfang |
| <b>Abmessungen:</b>                | Ø60 x 102 mm                                     |
| <b>Farbe:</b>                      | Weiß / Schwarz                                   |
| <b>Oberfläche:</b>                 | Hochglanz                                        |
| <b>Abmessungen Sender:</b>         | 36 x 100 x 17 mm                                 |
| <b>Spannungsversorgung Sender:</b> | 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA                      |
| <b>Schutzart Sender:</b>           | IP54                                             |
| <b>Sprachausgabe:</b>              | Deutsch                                          |

### **Downloads**

#### **Bedienungsanleitungen**

[iba\\_calima\\_43560\\_mv000130\\_de\\_2019-02-20.pdf](#)