

# LED-Baustrahler

## DML811

14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

**LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen**

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



### Technische Details

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Akkuspannung                  | 14,4 / 18 V             |
| Akkusystem LXT                | ✓                       |
| Lichtstrom                    | 3000 / 1500 / 750 Lumen |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1800 / 800 / 350 lx     |
| LED-Lampenleistung            | 30 x 1,05 W             |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 2,5 / 5,5 / 11 h        |
| Laufzeit 18 V / 6,0 Ah        | 3 / 7,5 / 13 h          |
| Schutzart (IP Code)           | IP65                    |
| Länge des Netzkabels          | 2,5 m                   |
| Gewicht inkl. Akku            | 4,1 - 4,8 kg            |
| Produktabmessung (L x B x H)  | 249 x 302 x 271 mm      |
| Akkutyp                       | Li-ion                  |
| Farbtemperatur                | 5000 K                  |
| Vertikaler Winkelbereich      | 240 °                   |

### Spezifikationen

- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381888288**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Optionales Zubehör

**A-58154**  
Blendschutzfolie



**BL1820B**  
Akku BL1820B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**BL1840B**  
Akku BL1840B



**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1860B**  
Akku BL1860B



**GM00001396**  
Schraubklemme



**GM00002073**  
Lampenstativ



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

