

BENNING CM 1-3,
Mit Voltsensor-Funktion

- Sichere Wechselstrommessung mit offenem Stromzangenkopf bis max. 200 A AC
- Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegende Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeisestelle der Phase aus
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien und Messleitungen

BENNING CM 1-2 und CM 1-1
Im kompakten Design

- Sichere Wechselstrommessung bis 400 A AC
- Höchste Auflösung von 10 mA im 20 A Bereich (CM 1-1)
- Messeingang für Spannung, Widerstand und Durchgangsprüfung (CM 1-2)
- Kompakte Abmessungen mit 30 mm Zangenöffnung
- Lieferung inkl. Tasche und Batterie/n sowie Messleitungen (CM 1-2)



Digital-Stromzangen

	BENNING CM 1-3	BENNING CM 1-2	BENNING CM 1-1
Anzeigeumfang	2000	2000	2000
Grundgenauigkeit	1 %	1 %	2 %
Spannung AC	0,1 V - 750 V	0,1 V - 600 V	—
Spannung DC	0,1 V - 1000 V	0,1 V - 600 V	—
Strom AC	100 mA - 200 A	100 mA - 400 A	10 mA - 400 A
Strom DC	—	—	—
Widerstand	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	—
Durchgang/Diode	• / •	• / —	—
Frequenz	—	—	—
Kapazität	—	—	—
Wirkleistung	—	—	—
Leistungsfaktor (cos φ)	—	—	—
Temperatur	—	—	—
Voltsensor	•	—	—
Schnittstelle	—	—	—
Software	—	—	—
Speicherfunktion	HOLD	HOLD	HOLD, MAX
Dataloggerfunktion	—	—	—
Messverfahren	RMS	RMS	RMS
Zangenöffnung max.	16 mm	30 mm	30 mm
Messkategorie	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	044063	044062	044061