




# FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ anthrazit - Plattform 63



## Allgemeine Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Typ:</b>                  | 3120 EUCB-81           |
| <b>Bestellnummer:</b>        | 2CKA003116A0667        |
| <b>EAN:</b>                  | 4011395229828          |
| <b>EUR Listenpreis / ST:</b> | 216,00 € (zzgl. MwSt.) |
| <b>Preisgruppe:</b>          | 14                     |

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.  
 Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.  
 2-polig abgeschaltet (P,N).  
 Ohne PE-Überwachung.  
 Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.  
 Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
 Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.  
 FI der Typenklasse A

## Installation / Montage

**Montage- und Betriebsanleitung:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)

**Verdrahtungsplan:** [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)



|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Montageart:</b>             | Unterputzmontage                           |
| <b>Befestigungsart:</b>        | Spreize<br>Schrauben                       |
| <b>Enthaltene Komponenten:</b> | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |

---

## Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur:** (Betrieb) -25 ... +40 °C

**Schutzart:** IP20

---

## Technische Daten

**Funktion:** mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+  
mit Fehlerstrom-Schutzschalter

**Anzahl Pole:** 2P+PE

**Anzahl Phasen:** 1-phasig

**Anzahl Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 30 mA:**

**Steckdosentyp:** Schutzkontakt (SCHUKO)

**Optionen:** Safety+

**Anschlussart:** Steckklemme

**Sicherheitsfunktionen:** Safety+

---

## Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR):** 3 kA

**Bemessungsspannung (U<sub>r</sub>):** 230 V

**Bemessungsstrom (I<sub>n</sub>):** 16 A

**Bemessungsfehlerstrom:** 30 mA

**Bemessungsfrequenz (f):** 50/60 Hz

---

## Design

**Designlinie:** Plattform 63  
future® linear  
Busch-axcent®  
carat®  
Busch-dynasty®

**Designlinie Variante:** Busch-axcent®  
Busch-axcent® pur

**Ausführung der Oberfläche:** unbehandelt  
glänzend

**Werkstoff:** Thermoplastischer Kunststoff

**Beschriftungsfeld:** ohne Beschriftungsfeld

**RAL Nummer:** ähnlich RAL 7021

**Farbe:** anthrazit

**Anzahl Einheiten:** 1-fach

---

## Abmessungen

**Breite (Netto-Abmessung):** 71 mm

**Höhe (Netto-Abmessung):** 71 mm

**Tiefe (Netto-Abmessung):** 55 mm

**Nettogewicht:** 122 g

**Einbautiefe (t<sub>2</sub>):** 32 mm

---

## Material Compliance

**RoHS Erklärung:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-81 \(2CKA200000E4311\)](#)

**RoHS Information:** nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

**REACH Erklärung:** [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

**REACH Information:** enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

**REACH Datum:** 20260216

**Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):** [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

**WEEE Kategorie:** 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

**WEEE B2C / B2B:** B2C

---

## Zertifikate und Deklarationen

**Konformitätserklärung - CE:** [ROHS Konformitätserklärung.PDF \[DE\] 3120 EUCB-81 \(2CKA200000E4311\)](#)

**Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act:** nicht anwendbar

---

## Externe Klassifizierungen und Normen

**ETIM 9:** EC000125 - Steckdose

**ETIM 10:** EC000125 - Steckdose

**eClass:** V11.0 : 27144042

---