



Eaton 248852

Eaton Z-SCH Installationsschutz, 230 V AC / 50 Hz, 4S, 40 A, 3 HP

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Z-SCH contactor
KATALOGNUMMER	248852
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	85 mm
PRODUKTHÖHE	60 mm
PRODUKTBREITE	52.5 mm
PRODUKTGEWICHT	0.36 kg
EINHALTUNG(EN)	RoHS conform
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	4015082488529
MODELLCODE	Z-SCH230/40-40

Produktspezifikationen

STROMSTÄRKEWERT	40 A
MERKMALE	Zusatzeinrichtungen möglich
SCHUTZART	IP40
VERLUSTLEISTUNG DES BETRIEBSMITTELS, STROMABHÄNGIG	14,6 W
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	60 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-40 °C
VERLUSTLEISTUNGSABGABEVERMÖGEN	0 W
VERLUSTLEISTUNG PRO POL, STROMABHÄNGIG	0 W
GLÜHLAMPENLAST - MAX.	5520 W
LEUCHTSTOFFLAMPENLAST - MAX.	2610 VA
LEUCHTSTOFFLAMPENLAST (DUO-SCHALTUNG) - MAX.	5336 VA
LEUCHTSTOFFLAMPENLAST (PARALLEL KOMPENSIERT) - MAX.	2088 VA
ANZAHL DER KONTAKTE (ÖFFNER)	0
ANZAHL DER KONTAKTE (SCHLIESSER)	4
ANZAHL DER MODULAREN ABSTÄNDE	3
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MAX.	440 V
BEMESSUNGSBETRIEBSSPANNUNG (UE) - MIN.	440 V
BEMESSUNGSBETRIEBSTROM ZUR VERLUSTLEISTUNGSANGABE (IN)	40 A
VERLUSTLEISTUNG STATISCH, STROMUNABHÄNGIG	0 W
GEBRAUCHSKATEGORIE	1
NENNSPANNUNG (ERREGUNG) - MAX.	253 V
NENNSPANNUNG (ERREGUNG) - MIN.	195.5 V
EINBAUTIEFE	60 mm
SPANNUNGSART	Wechselstrom
GEBRAUCHSKATEGORIE (GEMÄSS EN IEC 60947-4-1)	AC-1

Downloads

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[eaton-contactor-declaration-of-conformity-eu250188en.pdf](#)

MCAD MODEL

[eaton-installation-contactor-mcad-drawings-r40-r63-3mu.dwg](#)

[eaton-installation-
contactor-mcad-3d-
models-r40-r63-3mu.stp](#)

[eaton-3d-drawing-sch-
pack.jpg](#)

[eaton-3d-drawing-z-r-sch-
einbau.jpg](#)

ZEICHNUNGEN

[eaton-wiring-diagram-z-
sch-klem-bez4.jpg](#)

[eaton-mcb-dimensions-
122x144.eps](#)

[eaton-dimensions-ma-
sch40.jpg](#)

[1221169](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.