



Busch-Radio BTconnect DAB+

Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe.

Funktionen im Überblick

- DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
- Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
- Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
- Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich.
- Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
- Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz - 240 MHz.
- Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.
- Für Mono-/Stereobetrieb.
- 8 Radioprogramme speicherbar.
- Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
- Mit individueller Weck- und Snooze Funktion.
- Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
- Mit Nebensteileneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
- Mit integrierter Antenne.
- Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
- Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
- Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
- Bluetooth Spezifikation: 4.2.
- Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
- Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8
- Bedienelemente: 4-Tasten Bedienung über Schwimmende Wippe
- Anzeigeelemente: IPS Grafikdisplay mit 280 DPI.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 0,4 W
- Nennleistung: 2 W (RMS)
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 40 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 47 mm
- Einbautiefe: 32 mm
- Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellocher.



Bestelldaten

Artikel-Nr:	8217 U-101
Bestell-Nr:	2CKA008200A0278
EAN:	4011395304945
Zolltarifnummer:	85269200
Preisgruppe:	19
Preis:	233,00 EUR zzgl. MwSt.

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [Launchflyer](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [Open Source Software Lizenzen](#)

Tipps / Tricks

- » [HowTo - DAB+ Empfang](#)
- » [HowTo - BT-Betrieb](#)