



SCHUKO® USB-Steckdose, A/C Busch-balance® SI

Lieferbar ab Mai 2023

Funktionen im Überblick

- Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
- 2-polig (2 P + E)
- Mit Steckanschluss.
- Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
- Mit jeweils einer USB Typ A & Typ C Steckbuchse.
- Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
- Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A/C Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A
- Verlustleistung: < 75 mW
- Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
- Mit elektronischem Überlastschutz.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Verlustleistung: 75 mW
- Ausgänge: 2 USB Ladeschnittstelle
- Lastart: SCHUKO® Steckdose
 - Nennstrom: 16 A
- Lastart: Eine Buchse Typ A belegt:
 - Nennstrom: 2,4 A
- Lastart: beide Buchsen belegt, jeweils:
 - Nennstrom: 1,5 A
- Schutzart Gerät: IP 20, SELV
- Temperaturbereich Gerät: 5 °C - 35 °C
- Lagertemperaturbereich: -20 °C - 70 °C
- Einbautiefe: 39,5 mm
- SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Keine Datenübertragung möglich.
- Beim Reinigen des Gerätes, für den USB-A Anschluss, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
- * 3 A @ 5 V DC ist limitiert durch das USB-Kabel
- RAL-Farbnummer: Ähnlich 9010
- Lieferbar ab Mai 2023

Bestelldaten

Artikel-Nr:	20 EUCB2USBAC-914
Bestell-Nr:	2CKA002011A6298
EAN:	4011395329153
Zolltarifnummer:	85366990
Preisgruppe:	01
Preis:	94,20 EUR zzgl. MwSt.

Anschlussbild

