

**Artikelnummer**

43315

**Typ**

MISTRAL 300M BM

**Bezeichnung**

Funkgong Set MISTRAL 300M BM

**Kurzbeschreibung:**

Reichweite 500 m, erweiterbar mit Distanzmultiplikator

- 17 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- 8-12 V AC/DC oder Batterien 4 x 1,5 V

**Beschreibung**

## MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 300 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit.

&lt;

**500 Meter Reichweite (Freifeld)**

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

**16 polyphone Melodien**

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 300 ganz flexibel.

**Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen**

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Ruftönen versehen

werden.

### Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

### Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

**Hinweis:**\*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

### Technische Daten

<b>Name:</b>	MISTRAL
<b>Funkreichweite:</b>	500 m im Freifeld
<b>Geräteart:</b>	Komplett-Set
<b>Frequenz:</b>	868,35 MHz
<b>Anzahl Melodien:</b>	16 polyphone Melodien
<b>Farbe:</b>	Weiß / Silber
<b>Lautstärke:</b>	Max. 86 dB(A) einstellbar
<b>Blitzlicht:</b>	Xenon 500 mj
<b>Rufunterscheidung:</b>	17-fach
<b>Anzahl koppelbarer Sender:</b>	20
<b>Spannungsversorgung:</b>	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
<b>Externe Spannungsversorgung Empfänger:</b>	8 - 12 V AC/DC
<b>Rufarten:</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Farbe Gehäuse:</b>	Weiß / Silber
<b>Überwachungsbereich:</b>	108° bei 15 m
<b>Gehtest:</b>	LED Anzeige
<b>Verzögerungszeit:</b>	Einstellbar 3 - 60 s
<b>Spannungsversorgung Sender:</b>	1 x CR 1213A Inkl.
<b>Externe Spannungsversorgung Sender:</b>	8 - 12 V AC/DC
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Abmessungen:</b>	150 x 115 x 38 mm

### Downloads

#### Bedienungsanleitungen

[iba\\_mistral300e\\_43301\\_mvxxxxxx\\_2017-05-03.pdf](#)

[iba\\_mistral-300m\\_43300\\_ab-05-2020\\_2019-06-03.pdf](#)

[iba\\_mistral-bm03-1\\_55\\_mv000110\\_2018-03-05.pdf](#)