

FUNKSCHALT-SET STANDARD 3+1 MIT FERNBEDIENUNG, SILBER FUNKSCHALT-SET




Art. Nr.
0085010703

EAN
4006341700711

Typ
EMW202R-1

HOMEComfort & Sicherheit



- **PRAKTISCH** - einfaches und komfortables Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung - durch Wände und Möbel - wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Deko-Beleuchtung, Lichterketten, Computer, TV, Spielekonsolen, Ventilatoren, Klimageräte, etc.
- **KOMPLETT**: Set bestehend aus drei Schaltsteckdosen in kompaktem Kunststoffgehäuse und einer Funk-Fernbedienung für die Verwendung im Haus und Wohnung
- **ÖKONOMISCH** - sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von elektrischen Verbrauchern mit Stand-by Funktion
- **EINFACH** - mobiler Funkempfänger als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, einer Schaltleistung bis 1.000 W und einer Reichweite von 25m (Freifeld)

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Funkschalttechnik
Artikelnummer	0085010703
EAN-Nummer	4006341700711

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Zwischenstecker
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	steckbar
Werkstoffgüte	Thermoplast

Ausführung der Oberfläche	matt
Nennstrom	4.300 mA
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	1.000 W
Anzahl der Kanäle	3
Reichweite (Freifeld)	25 m
Frequenzband	433,05 - 434,79 MHz
Funkfrequenz	433,92 MHz
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Batterietyp System	
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Silber
Länge netto mm	87 mm
Breite netto mm	49 mm
Höhe / Tiefe netto mm	70 mm
Gewicht netto gr	268 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	3 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Lithium-/Mangandioxid Rundzell
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	CR2032
Beschreibung	Das praktische Funkschalt-Set zum einfachen und komfortablen Schalten Ihrer elektrischen Geräte und Beleuchtung per Funk-Fernbedienung. Ideal für das bequeme Steuern im Haus und Wohnung für z.B. Tisch- und Stehlampen, Deko-Beleuchtung, Lichterketten, Computer, TV, Spielekonsolen, Ventilatoren, etc. Das flexible Set mit 1 Fernbedienung und 3 Steckdosen punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Die Fernbedienung und Schaltsteckdosen sind bereits voreingestellt. Einfach in eine übliche Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken - fertig. Mit der 3-Kanal-Fernbedienung können Sie bis zu drei Geräte getrennt schalten. Sparen Sie Strom und Geld durch Abschalten von Stromfressern wie z.B. elektrische Verbraucher mit Stand-by Funktion. Das Funkschalt-Set bietet Ihnen eine kompakte Bauform, eine Schaltleistung bis 1.000 W und eine Reichweite von 25m (Freifeld). Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Eine Batterie für die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
B1 - Nennspannung	3 V
B1 - weitere Bezeichnung	DL2032, ECR2032, 5004LC, SB-T15, L14, KCR2032, KL2032, KECR2032, LM2032, BR2032, SR2032, EA-2032C
B1 - IEC-Bezeichnung	CR2032
Batterie austauschbar	Austauschbar

Batterie Anzahl & Typ	1 * CR2032
B1 - Lithiumbatterie	1
B1 - Lithiumgewicht [mg]	65 mg
Volumen in cm³	298 cm³
B1 - enthalten	Ja
Batterie enthalten	Ja