

## Datenblatt Serie 3 DC311SP2

Der unkomplizierte und zuverlässige Funk-Gong für Steckdosen DC311SP2 von Honeywell Home ist vorkonfiguriert, einfach zu installieren und sofort einsatzbereit. Dank der zuverlässigen Funk-Verbindung durch die Honeywell Home ActivLink-Technologie und des digital verbesserten Klangs können Sie sicher sein, dass Sie nie wieder einen Besucher verpassen.



### Packungsinhalt:

1 x Funk-Gong für Steckdosen, 1 x Funk-Klingeltaster, 1 x CR2032 (3V) Batterie, 1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie, 1 x Konformitätserklärung,

### Wichtige Funktionen und Vorteile:

**Verpassen Sie nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung** - Platzieren Sie Ihren Funk-Gong für Steckdosen an jedem beliebigen Ort in Ihrem Haus. Die Honeywell Home ActivLink-Technologie liefert Ihnen eine zuverlässige Funk-Reichweite von bis zu 150 m, mit einer Lautstärkeregelung bis zu 80 dB und einem Hörbereich bis zu 60 m.

**Modernes Design** - Unsere kompakten und innovativen Funk-Gongs sind auf die Bedürfnisse in Ihrem Zuhause ausgerichtet.

**Sicherheit** - Für mehr Sicherheit ist der Klingeltaster mit einer LED-Funktionsanzeige ausgestattet. Bei dreimaligem schnellen Druck spielt die geheime Klopfunktion eine besondere Melodie, so dass Sie wissen, ob ein Familienmitglied oder Freund an der Haustüre steht. Für noch mehr Sicherheit können mit Hilfe der innovativen Honeywell Home-ActivLink Technologie Funk-Gongs zusätzlich mit weiterem Sicherheitszubehör und Hausalarm-Sets von Honeywell Home verbunden und damit zu Durchgangsmeldesystemen oder einem maßgeschneiderten Hausalarm- und Warnsystem erweitert werden.

**Zuverlässigkeit und Qualität** - Störsichere Honeywell Home ActivLink Technologie mit 868 MHz. Zuverlässige Funk-Reichweite und bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer.

## Technische Daten:

### Funk-Gong für Steckdosen

Farbe	Weiß
Wandmontage	Nein
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/150m
Hörbereich (Lautstärke)	60m (80dB)
Melodien	4
Klang	Interne Sirene
Alarmzeit (Minuten)	2 (Innensirenen-Modus )
Optische Signalanzeige	LED-Anzeige
Spannungsversorgung	Spannungsversorgung : /100-240V 50-60Hz 300mA
Maximale Geräteleistung	2 x Funk-Klingeltaster/Funk-Bewegungsmelder /Funk-Tür-/Fensterkontakt
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C bis +40°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (t) / 150 (g)

### Funk-Klingeltaster

Farbe	Weiß
Wandmontage	Optional
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Sendeleistung / Funkreichweite*	868MHz/200m
Optische Signalanzeige	LED-Bestätigungslicht
Spannungsversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - / (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie /Leicht zu öffnendes Batteriefach
Taster-Design	Querformat
Namensschild Taster	Ja
IP-Schutzart	IP55
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	-20°C bis +50°C/-20°C bis +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (t) / 23.5 (g)
Befestigungen	Wandhalterung/Schrauben/Klebe pads

### Packung

EAN-Code	5004100965073
Packungsmaße (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 83 (t)
Verpackungseinheit (VE)	4

\*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.

©2021 Resideo Technologies, Inc. Die Honeywell Home ist eine Marke von Honeywell International Inc., die unter Lizenz von Resideo Technologies, Inc. verwendet wird.