

# Akku-Kombihammer

## DHR283ZJU

2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

**Bürstenloser Kombihammer mit Schnellwechselfutter und AWS**

Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung. Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade. Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm.



### Technische Details

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton                        | 13,3 m/s <sup>2</sup>      |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln               | 2,4 m/s <sup>2</sup>       |
| Akkusystem LXT                                                | ✓                          |
| Akkuspannung                                                  | 2 x 18 V                   |
| Akkutyp                                                       | Li-ion                     |
| Leerlaufdrehzahl                                              | 0 - 980 min <sup>-1</sup>  |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                                         | 0 - 5000 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Holz                                          | 32 mm                      |
| Bohrleistung in Beton                                         | 28 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl                                         | 13 mm                      |
| Idealer Bohrbereich (Beton)                                   | 10 - 18 mm                 |
| Einzelschlagstärke                                            | 2,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen                                       | 54 mm                      |

### Spezifikationen

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381857871**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

126882-3

Seitengriff kpl.



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



199139-5

Schnellwechselfutter 13mm



331886-4

Tiefenanschlag



821552-6

MAKPAC Gr. 4



839559-8

Tiefziehteil für MAKPAC



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7

AWS Funk-Adapter WUT01



## Optionales Zubehör

199585-2

Staubabsaugung DX09



199555-1

Staubbox-Set HEPA



199557-7

Filterelement HEPA



821552-6

MAKPAC Gr. 4



839559-8

Tiefziehteil für MAKPAC



199138-7

Schnellwechselfutter SDS-PLUS



835A32-2

Tiefziehteil für MAKPAC



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

