

Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45217)



Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3-7 78136
Schonach
E-Mail: info.de@wiha.com
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 45217

Artikelnummer: SB25517

EAN: 4010995452179

Zolltarifnummer: 90303370

Erhöht Ihre Flexibilität: Deckt den relevanten Spannungsbereich für Arbeiten eines Elektrikers ab.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, LED-Skala und Signalton für einfach ablesbare Messergebnisse.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.

Erfüllt Ihre Ansprüche: Überprüfung der FI-Auslösung durch zwei Lasttasten.

Maße: 240 x 75 x 30 mm

Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.

Anwendung: Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung, Drehfeldprüfung und Widerstandsmessung inkl. FI-Schutzschalter Auslösung.

Messkategorie: CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V.

Normen: IP 64. CE-zertifiziert.

Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit feststellen! Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha ist ihr idealer täglicher Begleiter um diese Voraussetzung der Sicherheitsregel einfach zu prüfen und Sie bei vielfältigen Anforderungen in Ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Er ermöglicht eine Spannungsprüfung für einen umfangreichen Messbereich von 0,5V bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer die Möglichkeit der Durchgangsprüfung, der optischen Drehfeldprüfung, der Einpolprüfung sowie der automatischen Polaritätserkennung. Darüber hinaus können Widerstandsmessungen und Frequenzmessungen durchgeführt werden. Die Messergebnisse sind dank einer großen digitalen LCD-Anzeige, mit Hintergrundbeleuchtung sowie einer LED-Anzeige sofort ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Außerdem kann die Prüfung an Steckdosen komfortabel mit Hilfe des integrierten Abstandhalters einhändig durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer von Wiha, dank integrierter Taschenlampenfunktion, optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten an beiden Griffen der Prüfspitzen ermöglicht die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.

Für Anwendungen in der Elektrik

Zolltarifnummer	90303370
-----------------	----------

Blisterverpackung	Nein
-------------------	------

Batterie	2x AAA-Batterien
----------	------------------

Gesamtlänge (mm)	282 mm
------------------	--------

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
---------------------------------------	-----

Gewicht VPE in Gramm	350
----------------------	-----
