



Telefone IP Schnurlostelefone

IP Schnurlostelefon KX-TGQ200

Allgemeines	Farbe	B [Schwarz], W [Weiß]
	Schnurloses Mobilteil (Menge)	1
	Frequenz	1,9 GHz
	Frequenzbereich	1,88 GHz - 1,90 GHz
	Anzahl der Kanäle	120 Kanäle
	System	DECT
	DECT-Sicherheitsmodus	Ja
	GAP	Ja
	Anzahl Telefonleitungen	Ja *2, *4
	Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile	-
	Unterstützung mehrerer Basisstationen	-
	LCD-Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch
	WiFi Repeaterfunktion	-
Bluetooth®-Klasse	-	
ECO-Funktion	One-Touch-Eco-Modus) / Eco-Modus	-
	Strahlungsfrei	Ja (Eco-Modus-Plus) *2
Benutzerfreundlichkeit	Kompatibel mit Schlüsselfinder	-
	Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder	-
	Clear Sound	-
	Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil)	-
	Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem)	-
	Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer)	-

	Hörgerätekompatibilität (HAC)	-
	Notstromversorgung	-
	Stromausfallbetrieb	-
	Babyphone	Ja *1
	Smart-Taste	-
	Antworten mit beliebiger Taste	Ja
	Nicht-stören-Modus	Ja
	Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie)	-
	SMS	-
	Rufunterdrückung	-
	Notruf	-
	Telefonkonferenz mit Amtsholung	Ja, 3-Wege *1, *3
	Sprechanlage	Ja (Rufaufschaltung) *1
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation)	-
	Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen)	Ja *1
	Intercom-Funktion (alle)	Ja *1
	Uhr	Ja
	Kalender / Planer	-
	Wecker (Weckruf / Memo-Alarm)	Ja
	Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion)	-
	Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support)	-
Anruferkennung / Telefonbuch	Anruferkennung	Ja *2, *5
	Speichern der Anruferkennung	Ja *2, *5
	Anruferanzeige/Gespräch halten	Ja *2, *6

	Kategorieklingelton/Privatklingelton	-/ -
	Farben für Kategorieanzeige	-
	Anruferkennung (schnurloses Mobilteil)	-
	Sprache der sprechenden Anruferkennung	-
	Anrufersperre	Ja (Anrufersperre) (100 Nummern) *5, *7
	Blockieren bestimmter Nummern	Ja *5
	Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer	-
	Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil)	Ja *5
	Individueller Telefonbuchspeicher für das Mobilteil (Name/Nummer)	1 Name + 3 Telefonnummern: 100 Einträge (Vorname: 16 Zeichen, Nachname: 16 Zeichen/24 Ziffern)
	Gemeinsamer Telefonbuchspeicher (Name/Nummer)	Ja (*2)
	Telefonbuchkopie (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)	-
	Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth	-
	Kurzwahl bei schnurlosen Mobilteilen	Ja (9 Einträge)
	Kettenwahl (schnurloses Mobilteil)	-
CAT-iq Kompatibilität	CAT-iq Kompatibilität	Ja (CAT-iq 2.0)
	Over-the-Air-Softwareupdate (Speichergroße)	-
	HD Voice	Ja
	Umweltfreundlicher Energiesparmodus	Ja
FRITZ BOX-Kompatibilität (DECT)	FRITZ BOX-Kompatibilität	Ja, FRITZ!OS 6.69 oder höher und Aktivierung im Routermenü notwendig
	Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs	Ja
	Anruferanzeige (Name/Nummer)	Ja *5

Schnurloses Mobilteil	LCD	4,6 cm (1,8 Zoll)/Vollpunktmatrix Schwarzweiß/128 x 64 Pixel
	Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung	Weiß
	Beleuchtete Tastatur	Bernsteingelb
	Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	Ja (5 Schritte)
	Voll-Duplex Freisprechen	Ja *8
	Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole)	-
	Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie)	30 (0 + 30)
	Polyphone Klingeltöne	32-fach
	Klingelton Lautstärke Stufen	5 + AUS
	Hörer-Lautstärke	5
	Wahlwiederholungsspeicher	Ja (*2)
	Auto Wahlwiederholung	-
	Klingeltonanzeige (Farbe)	-
	Ladestandsanzeige (Farbe)	-
	Halten	Ja (*2)
	Stummschaltung	Ja
	Tastensperre	Ja
	Kopfhöreranschluss	-
	Sicherer Griff	-
	Kurzhubtaste	-
An der Wand montierbar (Ladegerät)	-	
Anrufbeantworter	Anrufbeantworter	-
	Aufnahmedauer	-
	Nachricht vor- und zurückspulen	-
	Akustisches Signal bei Nachrichten	-

	Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf	-
	Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten	-
	Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS	-
	Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils)	-
	Mitschneiden	-
	Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil)	-
	Sprachwahl für Ansagetexte	-
	Fernbedienung mit Mobilteil	-
	Fernbedienung von aussen (DTMF)	-
	Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten)	-
Zubehör	Schlüsselfinder integriert (Menge)	-
	Integrierter Repeater	-
	Gürtel-Clip enthalten	-
Sonstiges	aufladbare Batterie	Ni-MH (AAA x 2)
	Sprechzeit	Bis zu 17,5 Stunden
	Standby Zeit	Bis zu 300 Stunden
	Ladezeit	ca. 7 Stunden
Stromverbrauch	Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus	0.35W
Abmessungen / Gewicht	Abmessungen des Mobilteils (H x B x T)	Ca. 165 mm x 48 mm x 31 mm
	Abmessungen Ladegerät (H x B x T)	Ca. 53 mm x 61 mm x 72 mm
	Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T)	-
	Repeater-Abmessungen (H x B x T)	-
	Gewicht des Mobilteils mit Akku	Ca. 130 g

	Gewicht des Ladegeräts	Ca. 50 g
	Gewicht Schlüsselfinder	-
	Gewicht des Repeaters	-
Note	<p>*1 Zweites Mobilteil erforderlich. *2 Abhängig von der Basisstation (Router/Schnittstelle). *3 3-Wege: Mobilteil - Mobilteil - Festnetz, Mobilteil - Festnetz + Festnetz *4 Abonnement beim Multi-Line-Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *5 Aktiver Service beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *6 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich. *7 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich. *8 Soweit die Lautsprecherlautstärke nicht auf die höchste Stufe eingestellt ist.</p>	

Copyright © 2018 Panasonic Deutschland & Österreich