

Wireless ME Dual

Digitales Drahtlos-Mikrofonsystem



Wireless ME Dual bietet zwei Sendemodule und ein Empfangsmodul: ideal für Interviews und Podcasts



Der Clou: Nicht nur in den Sendern, sondern auch im Empfänger ist ein Mikrofon eingebaut



Der Empfänger kann bequem auf den Blitzschuh einer Kamera geschoben werden

- ultra-kompakt (je 4 x 4 cm)
- einfachste Bedienung – Plug&Play
- zwei Sendemodule (TX) mit eingebautem Mikrofon
- Empfangsmodul (RX) ebenfalls mit eingebautem Mikrofon
- GainAssist® Technologie für automatische Vorverstärkung
- kristallklare Audioqualität
- gebühren- und anmeldefreies 2,4-GHz-Band
- Reichweite: 100 m (freie Sichtlinie)
- Empfangsmodul zum Anklemmen oder zur Blitzschuhmontage
- Sendemodule zusätzlich mit 3,5 mm Buchse für externes Mikrofon
- Grenzschalldruckpegel: 122 dB SPL (internes Mikrofon)
- Frequenzgang: 50 Hz – 20 kHz (internes Mikrofon)
- Empfänger mit 3,5 mm TRS Analogausgang
- USB-C Digitalausgang* für Smartphone, iPhone, PC und Mac
- Empfangsmodul ist MFi-zertifiziert (kompatibel mit iOS-Geräten)
- Akkukapazität: bis zu 7 Stunden Betrieb
- *Systemvoraussetzungen: Windows 10, Mac OS 10.15, Android 11, iOS 14
- Abmessungen: 46 x 44 x 19 mm (je Modul)
- Gewicht: 32 g (je Modul)
- inkl. 3,5 mm TRS auf TRS Spiralkabel zur Kamera (18 – 40 cm)
- inkl. 3,5 mm TRS auf TRRS Spiralkabel zum Smartphone (18 – 40 cm)
- inkl. 2x USB-C auf USB-C Kabel für Smartphones und Rechner (30 cm)
- inkl. USB-C auf Lightning Kabel für iPhones (30 cm)
- inkl. 3x Fellwindschutz für Außenaufnahmen
- inkl. Neopren-Transportetui

Bestellnummer
WIMEDUAL

UPC
698813014644

Herkunftsland
Australien (AU)

Abmessungen Verpackung
207 x 117 x 42 mm

Gewicht Verpackung
274 g (inkl. Produkt)

Hyperactive Audiotechnik GmbH
Neukirchner Str. 18
65510 Hünstetten



06126 / 95365 - 0
sales@hyperactive.de
hyperactive.de

Hyperactive
Audiotechnik GmbH