



DIGITRADIO BT 1

Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ Digitalradio

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
schwarz	4019588039681	0000/3968	576 g	394 g	18 x 6,5 x 8,5 cm	20 x 11 x 10 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio mit RDS	Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)
LC-Display mit Beleuchtung	Wecktimer	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
Freisprecheinrichtung mit integriertem Mikrofon	Equalizer (frei einstellbar)	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 6 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja
Wecktimer: Ja
Programmspeicher Favoriten UKW: 30
Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5
AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja
HFP (drahtlose Telefonie): Ja

DISPLAY

Typ: LCD
Größe: 1,52 Zoll

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch
--

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Akku integriert: Ja

Akkutyp: Li-Ionen, 3,7V/2000mAh

Akkulaufzeit (max.): 9 h

Akkuaufladezeit: 4 h

Akkuladung per USB: Ja

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 60 Hz

Leistung Netzteil: 5 15 W

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,03 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 8 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 1, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung