



DIGITRADIO 23 ASA

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio mit Bluetooth und ASA-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Weiß	4019588139855	0001/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,6 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm
Schwarz	4019588039858	0000/3985	1,36 kg	822 g	20,8 x 6,5 x 16,5 cm	32 x 20,5 x 11,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- 2,4" TFT-Farbdisplay
- Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)
- opt. Wiedergabe von Sicherheitsmeldungen über DAB+
- Uhr- und Datumsanzeige
- Bluetooth-Audiostreaming
- Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
(nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER Systemleistung: 3 W (RMS) Mono-Lautsprecher: Ja Equalizer (vordefiniert): Ja Equalizer: Ja	ANSCHLÜSSE Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1	BEDIENUNG/KOMFORT Uhr: Ja Wecktimer: Ja Sleeptimer: Ja Snooze-Funktion: Ja Programmspeicher Favoriten UKW: 30 Programmspeicher Favoriten DAB+: 30	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE Bluetooth-Version: 5 AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja A2DP (Streaming von Audiodaten): ja	DISPLAY Typ: TFT Größe: 2,4 Zoll Dimmbar: Ja Slide-Show / catSLS: Ja	FUNKTIONEN ASA Warnmeldungen über DAB+: Ja	
NETZWERK & KOMMUNIKATION Bluetooth: Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS Bild-Formate: PNG, JPEG Audio-Formate: AAC, MP2	SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch	
STREAMING Bluetooth Audiostreaming: Ja	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 100 - 240 V Frequenz: 50 / 60 Hz Netzteil: DC 9V / 1.000 mA Netzteilart: Extern	LEISTUNG/ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme Standbybetrieb: < 0,8 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 9 W Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W	LIEFERUMFANG DIGITRADIO 23 ASA, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör