

ActiveFinder XP

Professioneller Spannungstester



Mit dem professionellen Spannungstester erhöhen Sie die Arbeitssicherheit. Das Messgerät dient der effektiven Erkennung von spannungsführenden, sicherheitsrelevanten Leitungen und Leitungsunterbrechungen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und umfassen die gesamte Gebäudeinstallation. Durch die Signalisierung mit einer Vibrationsfunktion ist die Nutzung auch in lauten Umgebungen problemlos. Das Gerät ist Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Die eingebaute Taschenlampe ist bei Arbeiten in schlecht ausgeleuchteten Bereichen sehr nützlich.

- Kontaktloses Erkennen spannungsführender Leitungen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen
- Effektive Ermittlung von Leitungsunterbrechungen in Kabeln und Drähten
- Effizient: Ein Messgerät nutzbar für die gesamte Gebäudeinstallation
- Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen
- Gut sichtbare LED-Signalisierung zur Anzeige elektrischer Spannungen

TECHNISCHE DATEN

MESSGRÖSSE	Erfassung der von Wechselspannungen erzeugten elektrostatischen Feldern
FUNKTIONEN	Zoom-Funktion einpolige Phasenprüfung berührungslose Wechselspannungsdetektion
SPANNUNG AC	Bandbreite: 50 ... 60 Hz
FREMDSPANNUNGSBEREICH SPANNUNGSDETEKTOR	12V AC ... 1000V AC
INDIKATOREN	LED (mehrfarbig) Signalton Vibration
SCHUTZART	IP 67
ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE	CAT IV – 1000V (nicht kondensierend)
VERSCHMUTZUNGSGRAD	2
MERKMALE	Taschenlampe Arbeitslicht Taschenclip
STROMVERSORGUNG	2 x 1,5V LR03 (AAA)
ABMESSUNGEN (B X H X T)	30 mm x 24 mm x 160 mm
GEWICHT	66 g

