



- Kompatibel mit iPhone®, iPod®
- Compatible with iPhone®, iPod®

- Kompatibel mit Samsung®, HTC®, BlackBerry®, LG®, Sony®, etc.*
- Compatible with Samsung®, HTC®, BlackBerry®, LG®, Sony®, etc.*

- Übersichtliche Anzeige des Programm-Modus pro Ladeschacht

- Clear indicators and controls for each charging position



- Auto-Diagnose der eingelegten Akkus


- Auto-diagnosis of the inserted cells



ENERGY 16 plus Art.-Nr. | Part No. 1001-0004

- Ladestation für 1-12 Micro AAA, Mignon AA; 1-6 Baby C, Mono D; 1-2 9V E-Block NiMH/NiCd-Akkus
- Inkl. 2 USB-Ladebuchsen
- Automatische Refresh-Funktion
- Mehrfacher Überladungsschutz und Impulserhaltungsladung
- Alkaline- und Akkufekterkennung

- Charging station for 1-12 Micro AAA, Mignon AA; 1-6 Baby C, Mono D; 1-2 9V E-Block NiMH/NiCd rechargeable batteries
- Incl. 2 USB charging sockets
- Automatic refresh function
- Multiple over-charging protection and trickle charge
- Alkaline and faulty cell detection



- Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus für ca. 10 Sekunden

- Capacity quick test of the inserted cells for approx. 10 seconds

LADEGERÄT - ENERGY 16 plus

CHARGER - ENERGY 16 plus

NEU 2012
NEW 2012

**🇩🇪 Ladestation für 1-12 Micro AAA, Mignon AA; 1-6 Baby C, Mono D
1-2 9V E-Block NiMH/NiCd-Akkus; inkl. 2 USB-Ladebuchsen**

- > Für NiMH/NiCd Akkus geeignet
- > Kapazitäts-Schnelltest des eingelegten Akkus für ca. 10 Sekunden:
 - Anzeige grün: Kapazität über 80% der Nennkapazität
 - Anzeige orange: Kapazität zwischen 25-80% der Nennkapazität
 - Anzeige rot: Kapazität unter 25% der Nennkapazität
- > Auto-Diagnose der eingelegten Akkus und bei Bedarf automatischer Start eines Vorlade- und/oder Refreshingprozesses; vorgeschädigte Akkus werden regeneriert
- > Schnell-Ladung
- > Mikrocontrollerüberwachte Ladesteuerung
- > Akku-Voll-Erkennung (-dV)
- > Automatische Umschaltung auf Impuls-Erhaltungsladung
- > Mehrfacher Überladeschutz
- > Einzelschachtüberwachung
- > Akku-Defekt- und Alkaline-Erkennung
- > Vollautomatische Steuerung garantiert einfachstes Handling
- > Übersichtliche Anzeige des Programm-Modus pro Ladeschacht
- > Weltweit einsetzbar durch Schaltnetzteil-Technik

TECHNISCHE DATEN:

- > Primärspannung: 100-240V AC 50-60Hz
- > Ausgangsspannung: 6/12x 1,45V DC; 2x 10,15V DC; 2x 5V DC
- > Ladeströme: Mono D: 6x 1000mA, Baby C: 6x 1000mA, Mignon AA: 12x 1000mA
Micro AAA: 12x 400mA, 9V E-Block: 2 x 60 mA, USB: 2x 1000mA

**🇬🇧 Charging station for 1-12 Micro AAA, Mignon AA; 1-6 Baby C, Mono D;
1-2 9V E-Block NiMH/NiCd rechargeable batteries; incl. 2 USB charging sockets**

- > Suitable for NiMH/NiCd rechargeable batteries
- > Capacity quick test of the inserted cells for approx. 10 seconds:
 - LED green: capacity over 80% of the nominal capacity
 - LED orange: capacity between 25-80% of the nominal capacity
 - LED red: capacity under 25% of the nominal capacity
- > Auto-diagnosis of the inserted cells with automatic start of a pre-charging and/or refreshing process, if required; tired cells will be activated
- > Fast charging
- > Microprocessor controlled charging
- > Battery-full detection (-dV)
- > Automatic switch to trickle charge
- > Multiple over charging protection
- > Individual supervision of each cell position
- > Faulty cell & alkaline battery detection
- > Easiest handling due to fully automatic control
- > Clear indicators and controls for each charging position
- > Switch mode power supply for worldwide use

SPECIFICATION:

- > Primary voltage: 100-240V AC / 50-60Hz
- > Output voltage: 6/12 x 1,45V DC; 2x 10,15V DC; 2x 5V DC
- > Charging currents: Mono D: 6x 1000mA, Baby C: 6x 1000mA, Mignon AA: 12x 1000mA
Micro AAA: 12x 400mA, 9V E-Block: 2x 60 mA, USB: 2x 1000mA

INFOS:

Produktname | Product name:
ENERGY 16 ^{plus}

Art.-Nr. | Part No.:
1001-0004

EAN-Code:
4013674011025

VE | PU:
4 (351x301x297mm)

Exportkarton | Export carton
8 (622x371x327mm)

Lieferbar | Available:
Dezember 2012 | December 2012

**Zolltarifnummer |
Customs tariff number:**
85044055

UVP | MSRP:
129,00 €

Materialgruppe | Material group:
15



Notizen | Notes:

**Warranty
Garantie 3
Years
Jahre**

* USB Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten
* USB charging cable not included

