



Funkfernbedienung

FB-9

Funkfernbedienung zur Steuerung der verschiedensten WIR-Funkgeräte.
Funksystem mit direktem Datenaustausch zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Alle Schaltbefehle eines WIR-Senders werden vom WIR-Empfänger quittiert. Besonders sicher in der Handhabung dank des ergonomisch geformten Gehäuses.

- Endgeräte an- und abmelden
- manuelle Schaltbefehle an angemeldete Endgeräte senden
- Gruppen einrichten (Gruppen 1 - 9), bis zu 5 Endgeräte in jeder Gruppe möglich
- Alle-Funktion: In der Gruppe „ALLE“ werden alle angemeldeten Endgeräte angesprochen
- Aufräumen-Funktion: Verbindungen von der FB-9 zu nicht mehr vorhandenen/ erreichbaren Endgeräten werden gelöscht
- Alle Löschen/ Reset: Zurücksetzen der FB-9 auf die Werkseinstellung

WIR-CONNECT



Funkfernbedienung
FB-9

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1100-000030	FB-9	FUNKFERNBEDIENUNG
		TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung		3 Volt
Batterietyp		Lithium CR2450
Sendefrequenz		868,3 MHz
Sendeleistung		max. 10 mW
Reichweite im Gebäude		15-20 m, abhängig von der Bausubstanz
Reichweite Freifeld		max. 200 m
Anzahl Gruppen:		Gruppe 1 bis 9, und Gruppe „ALLE“
Anzahl Geräte:		max. 45; 5 Geräte je Gruppe (1 - 9)
zulässiger Temperaturbereich:		+4°C bis +40°C

