

LUPUSEC - CO MELDER

Art. 12019

EAN: 4260195432000

- › Meldet Kohlenstoffmonoxid-Austritt
- › Alarmiert an die Zentrale
- › Status via Zentrale abrufbar
- › Batterielebensdauer ca. 2 Jahre
- › Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID



Der LUPUSEC Kohlenmonoxid Warnmelder – warnt frühzeitig und rettet Ihr Leben



Kohlenstoffmonoxid-Melder für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage

Kohlenmonoxid, kurz CO oder Kohlenstoffmonoxid genannt, ist ein giftiges Gas, das man weder sehen, schmecken noch riechen kann. Der CO-Warnmelder mit eingebauter Sirene warnt frühzeitig: Steigt die Konzentration an Kohlenmonoxid in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er über alle eingestellten Alarmierungswege Ihrer Smarthome-Alarmanlage. So kann der Kohlenmonoxid-Warnmelder von LUPUS Leben retten, denn eine hohe Konzentration des CO-Gases kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen!

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.




TECHNISCHE DATEN

Maße	130 x 100 x 41 mm (HxBxT)
Gewicht	ca. 0,28 kg (inkl. Batterie)
Schalldruck	85 dB 1 m
Detektionsverfahren	Widerstandsmessung
Lebensdauer des Sensors	5 Jahre (MTTF - Mean time to failures) Angabe vom Sensorhersteller
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	max. 10mW (10dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Wand
Spannungsversorgung	3 x AA Batterie 1.5V
Batterie Lebensdauer im Schnitt	2 Jahre
Montageort	empfohlen in 1,5m Höhe
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs, EN 50291
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1, XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3

LIEFERUMFANG

CO Melder	3 x AA Batterie 1.5V
Handbuch	



Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

