



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose Schutzkontakt (SCHUKO) 2P+PE 16 A 30 mA grau - ocean®



Allgemeine Informationen

Typ:	3120 EWB-53
Bestellnummer:	2CKA003116A0664
EAN:	4011395210222
EUR Listenpreis / ST:	299,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	14

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N)
Ohne PE-Überwachung.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z.B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

 MEPcontent [Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EUCB-XXX 3120 EWB-XX 3120 EUGB-XX 3151 UC-XX \(2CCR391350B0003\)](#)

Montageart: Aufputzmontage

Befestigungsart: Schrauben

Montage- Ausrichtung:	senkrecht
Enthaltene Komponenten:	Komplettgerät

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +40 °C

Schutzart: IP44

Technische Daten

Funktion: mit erhöhtem Berührungsschutz Safety+
mit Fehlerstrom-Schutzschalter

Anzahl Pole: 2P+PE

Anzahl Phasen: 1-phasig

**Anzahl Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen
30 mA:**

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

Optionen: Safety+

Anschlussart: Steckklemme

Sicherheitsfunktionen: Safety+

Elektrische Daten

**Kurzschlussstrom
Bewertung (SCCR):** 3 kA

Bemessungsspannung (U_r): 230 V

**Bemessungsstrom
(I_n):** 16 A

Bemessungsfehlerstrom: 30 mA

Bemessungsfrequenz (f): 50/60 Hz

Design

Designlinie:	ocean®
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt matt
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 7035
Farbe:	grau
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	76.4 mm
Höhe (Netto-Abmessung):	83 mm
Tiefe (Netto-Abmessung):	73.6 mm
Nettogewicht:	261 g
Einbautiefe (t₂):	0 mm

Engineering

Building Information Modeling – BIM:	BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963)
---	---

Bestelldaten

Vorgängerprodukt:	2CCF019541R0001
--------------------------	---------------------------------

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 3120 EWB-53 (2CKA200000E4308)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)
REACH Information:	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20260216

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 3120 EWB-53 \(2CKA100000E0763\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU

Data Act:

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
