

Starter-Set Heizung WEATHERHUB OBSERVER

Artikel Nr.: 31.4016.02

Variante: weiß



Funktionen

- Starter-Set zur Nutzung des WEATHERHUB OBSERVER Web Monitoring Systems, bestehend aus Gateway, Thermo-Hygro-Sender mit Profi-Temperatur-Kabelfühler, extra-flachem Temperatur-Kabelfühler, Netzadapter für Gateway, LAN-Kabel, 2 x Isolier-Klebe pads und Kabelbinder
- Zur Kontrolle der Raumluft (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) und der gleichzeitigen Temperaturüberwachung einer Messstelle an der Heizungsanlage über extra-flachen Kabelfühler
- Großer Messbereich (bis 110°C)
- Hohe Genauigkeit
- Datenübertragung alle 3,5 Minuten
- Messwerte werden über das Gateway-Modul und das Internet direkt an einen Server gesendet.
- Einfache Installation und Bedienung
- Darstellung der aufgezeichneten Daten als übersichtliches Diagramm, einstellbar auf feste Zeitbereiche - Tag, Woche oder Monat
- Verfügbarkeit der Daten auf dem Server min. 90 Tage
- Export der Daten als PDF (grafisch) oder als CSV-Datei (Textdatei)
- Automatisierung der Überwachung möglich, Versand der Export-Daten via E-Mail
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Alarmierung via E-Mail
- Die WEATHERHUB OBSERVER Plattform ist kostenfrei und erfordert keine zusätzliche Nutzungsgebühr oder Abo-Kosten, Kosten entstehen nur für die gewünschte Hardware und ggf. für die Internetverbindung
- Vollständig browserbasiert und somit nahezu plattformunabhängig, nutzbar über Windows, Apple und Linux-PCs oder auch über Android, iOS und Windows Phone
- Nutzung weltweit möglich (Internetverbindung vorausgesetzt)
- Spracheinstellung in Deutsch oder Englisch

Technische Daten

Lieferumfang	Gateway, Thermo-Hygro-Sender mit Profi-Temperatur-Kabelfühler, Spezial-Temperatur-Kabelfühler, Netzadapter, LAN-Kabel, 2 x Isolier-Klebe pads, Kabelbinder, Bedienungsanleitung
Messbereich Temperatur	Sender: -40...+60°C (-40...+140°F), Kabelfühler: -50...110°C (-58...230°F)
Messbereich Luftfeuchtigkeit	0...99%
Maximale Reichweite	200 m
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Energieversorgung	Batterien, Netzadapter (EU-Stecker)
Batterien	2 x 1,5V AAA (Sender)
Batterien inklusive	nein
Abmessungen	Gateway 40 (44) x 28 (32) x 104 mm
Gewicht	Gateway 66 g, Set 528 g