



DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039520	schwarz	0000/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	USB Ladefunktion: Ja	SONSTIGE FEATURES
Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	CD Player mit MP3: Ja	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C	LAUTSPRECHER	STREAMING
ANSCHLÜSSE	Stereo-Lautsprecher: Ja	Bluetooth Audiostreaming: Ja
USB: 1	Systemleistung: 3 W (RMS)	STROMVERSORUNG
Audio-Eingang analog/AUX in: Ja	Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1,5 W	Nennspannung: 230 V
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1	Equalizer (vordefiniert): Ja	Frequenz: 50 Hz
BEDIENUNG/KOMFORT	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Netzteilart: Intern
Uhr: Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Wecktimer: Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0.8 W	MP3: Ja
Sleeptimer: Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION	LIEFERUMFANG
Programmspeicher Favoriten UKW: 30	Bluetooth: Ja	DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung
Programmspeicher Favoriten DAB+: 30	RADIO/EMPFANG	
BLUETOOTH VERSION & PROFILE	DAB+: 174 - 240 MHz	
Bluetooth-Version: 4.2	UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz	
DISPLAY	Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne	
Typ: LCD	RADIOTYP	
FUNKTIONEN	Portables Radio: Ja	
MP3 Wiedergabe über USB: Ja	Stationäres Radio: Ja	
KEYFEATURES		
DAB+	Wecker / Sleeptimer	Bluetooth-Audiostreaming
UKW / RDS	CD-Player mit MP3-Funktion	
Uhr	Equalizer	