

Artikelnummer

43400

Typ

MISTRAL 600

Bezeichnung

Funkgong Set MISTRAL 600

**Kurzbeschreibung:**

- 16 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- Reichweite 500 m
- Plug&Play: Empfänger/Sender ab Werk vorprogrammiert
- 8-12 V AC/DC und Batterien 4 x 1,5 V
- inkl. Funkklingeltastel MISTRAL SE03

Beschreibung

MISTRAL - maximale Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität

Mistral 600 im Set mit Funkklingeltaster SE03 – ab Werk angelern und sofort einsatzbereit.

500 Meter Reichweite (Freifeld)

Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. Diese kann durch den Einsatz unseres Repeaters auch erhöht werden.

12 wechselbare Designmotive

Im Set enthalten sind 12 verschiedene Motive, mit denen Sie das Aussehen Ihres Mistral 600 verändern können.

16 polyphone Melodien

Mit der großen Auswahl an ansprechenden Klingeltönen individualisieren Sie Ihren Mistral 600 ganz flexibel.

Mehrfachrufunterscheidung für mehrere Türen

Mit Hilfe der Rufunterscheidung erkennen Sie sofort, ob es an der Vordertür oder am Gartentor geklingelt hat. Bis zu 20 Funkklingeltaster können angelernt und 17 können mit einem individuellen Rufton versehen werden.

Optisches LED-Signal

Aktivieren Sie zusätzlich zum Rufton das helle LED-Blitzlicht als optische Signalisierung.

Anzeige niedriger Batteriestand

Der Funkgong gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Batterien im Klingeltaster und im Gong fast leer sind. So verpassen Sie keinen Besuch, weil die Batterie überraschend leer ist.

Hinweis:*Mauern, Türen, Metallteile etc. können die Reichweite merkbar reduzieren!

Technische Daten

Name:	MISTRAL
Funkreichweite:	500 m im Freifeld
Geräteart:	Komplett-Set
Frequenz:	868,35 MHz
Anzahl Melodien:	16 polyphone Melodien
Farbe:	Wechselbar
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Blitzlicht:	LED
Rufunterscheidung:	17-fach
Anzahl koppelbarer Sender:	20
Rufarten:	Zentral-, Individual-, Matrixruf
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Spannungsversorgung extern:	8 - 12 V AC / DC
Abmessungen:	180 x 140 x 50 mm
Farbe:	Grau / 12 wechselbare Motive
Spannungsversorgung Sender:	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA
Externe Spannungsversorgung Sender:	8 -12 V DC
Abmessungen Sender:	36 x 100 x 17 mm
Schutzart Sender:	IP54

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_mistral600_43400_mvxxxxxx_2017-05-03.pdf](#)

[iba_mistral-600_43400_ab-05-2020_2019-06-03.pdf](#)