



# Einhell

## PROFESSIONAL



Akku-Bohrhammer

**TP-HD 18/22 D Li BL - Solo**

**Art.-Nr.: 4514277**

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825673999

Der Einhell Professional Akku-Bohrhammer TP-HD 18/22 D Li BL-Solo ist ein Allrounder zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung. Er ist Mitglied der kombinierbaren Power X-Change Familie. Angetrieben wird er von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Das pneumatische Schlagwerk arbeitet mit 2,3 Joule. Die Drehzahl ist fein dosierbar und ein integriertes LED-Licht sorgt für beste Sicht bei der Arbeit. Einen schnellen Werkzeugwechsel ermöglicht die SDS-plus-Aufnahme mit Halbautomatik. Die Lieferung erfolgt im Einhell Systemkoffer E-Case S-F. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- PurePOWER Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- 4 Funktionen: Bohren, Schlagbohren, Meißeln mit & ohne Fixierung
- Einfache Bedienung: 1 Positionsschalter für 4 Funktionen
- Pneumatisches Schlagwerk zum kraftvollen Bohren in Beton
- Universal SDS-plus-Werkzeug-Aufnahme mit Halbautomatik
- Fein dosierbare Drehzahlelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
- Stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrlöcher
- Links-/Rechtslauf zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben
- Zusatzhandgriff mit Verrippung für sicheren Halt
- Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten vom Arbeitsbereich
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Case S-F
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



## Technische Daten

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 0-1800 min <sup>-1</sup> |
| - Schlagzahl (Gang 1)       | 0-5150 min <sup>-1</sup> |
| - Schlagstärke              | 2.3 J                    |
| - Bohrleistung in Beton     | 22 mm                    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 17.8 kg            |
| - Produktgewicht                  | 2.1 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.92 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 443 x 130 x 328 mm |
| - Maße Exportkarton               | 556 x 457 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1280   2560   2800 |



# Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511502  
EAN-Code: 4006825644210



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512103  
EAN-Code: 4006825650228  
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511341  
EAN-Code: 4006825590593  
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB A1  
Akku  
Art.-Nr.: 4511489  
EAN-Code: 4006825638578



Bitsatz 34 tlg. S-Box  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 49108801  
EAN-Code: 4009311088017  
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512102  
EAN-Code: 4006825649536  
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512113  
EAN-Code: 4006825655377  
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 22tlg. S-Box  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 49108806  
EAN-Code: 4009311088062  
Einhell Accessory



Bit-Bohrerbox 39tlg. L-Box  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 49108911  
EAN-Code: 4009311089113  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten



Bohren<sup>1</sup>  
(Anzahl)

Ein Akku Für alle Fälle

| Ein Akku Für alle Fälle | Bohren <sup>1</sup><br>(Anzahl) |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1.5 Ah                  | 43                              |
| 2.0 Ah                  | 57                              |
| 2.5 Ah                  | 75                              |
| 3.0 Ah                  | 85                              |
| 4.0 Ah                  | 113                             |
| 5.2 Ah                  | 147                             |
| 6.0 Ah                  | 170                             |
| 8.0 Ah                  | 227                             |

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Beton - Löcher 6x50mm