



Digta Soundbox 830


Die neue Dimension der Sprachwiedergabe

Digta Soundbox 830

Brillante Qualität für jedes gesprochene Diktat:

Die Digta Soundbox 830 sorgt für die optimale Wiedergabe Ihrer Aufzeichnungen.

- Geringer Platzbedarf
- Ergonomisches Design
- Integrierte Soundkarte garantiert höchste Klangqualität – unabhängig von PC-Systemen
- Vorhandenes Zubehör von Grundig Business Systems wie Fußschalter und Kopfhörer sind kompatibel
- USB-Schnittstelle
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Lieferbar in Verbindung mit PC-Software DigtaSoft oder DigtaSoft Pro



Direkt an den PC anschließen



Kompatibel mit Grundig Business Systems-Fußschalter und -Kopfhörer

Die Bedienelemente



Die Anschlüsse



Funktionen

Anschluss an PC	USB-Anschluss
Soundkarte	Eingebaute Soundkarte für optimale Sprachwiedergabe
Bedienung	Einfache Bedienung durch Drucktasten zur Lautstärkeregelung – laut / leise
Anschlüsse für Zubehör	Anschluss für Grundig Business Systems-Fußschalter 536 und Grundig Business Systems-Kopfhörer (z.B. Swingphone 562) 3,5-mm-Klinken-Buchse für Aktivlautsprecher (optional, kein Grundig-Zubehör)
Anzeige-LED	USB-Aktivanzeige: grün
Ergonomie	Ergonomische Positionierung auf dem Arbeitsplatz
Investitionssicherheit	Sicherheit durch Kompatibilität mit Grundig Business Systems-Zubehör ab Baujahr 1994

Technische Daten

Anzeige-LED	1-farbig (USB-Verbindung)
Anschlüsse	USB 1.1/2.0 (Buchse Mini-B) Grundig-Buchse für Fußschalter und Kopfhörer Stereo-Klinken-Buchse Ø 3,5 mm für Aktivlautsprecher
Eingebaute Soundkarte	USB Audio Device
Übertragungsbereich	200 Hz – 12.500 Hz
Leistungsaufnahme	USB (Self-powered – 500 mA)
Ausgangsleistung	180 mW an 4 Ω (Kopfhöreranschluss) 600 mV an 10 kΩ (Aktivlautsprecher)
Lautstärke	Einstellbar – 2 Tasten (+ / -)
Gehäuse	Hochwertiger ABS-Kunststoff, stabiler Metallboden
Farbe	low gloss black
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebstemperatur	-5°C bis +35°C
Maße	(H x B x T) ca. 30 x 110 x 124 mm
Gewicht	Ca. 140 g
Systemanforderungen	Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, USB-Schnittstelle DigtaSoft, DigtaSoft Pro, AdapterServer: SDK ab Version 4.1

Lieferumfang

Digta Soundbox 830	
USB-Kabel für den Anschluss an den PC	
CD mit USB-Treiber für Windows 2000 ab Roll up1, und Windows XP SP2, Vista, Windows 7, inklusive AdapterServer.	
PC-Software DigtaSoft	PC-Software zum komfortablen Aufzeichnen, Übertragen, Bearbeiten und Versenden von Diktaten für DigtaSoft-Netzwerke.
oder DigtaSoft Pro	PC-Software mit zusätzlichen Features wie erweiterten Speicher- und Exportmöglichkeiten, Komforteinstellungen für Player, einem Reporting-Tool, u.a. Ein Upgrade von DigtaSoft ist jederzeit möglich.

Optionales Zubehör

Fußschalter	Grundig Business Systems-Fußschalter 536
Handschalter	Handschalter 541
Kopfhörer	Grundig Business Systems-Kopfhörer Swingphone 562, Swingphone light 563 Digta Headphone 520, Stethoclip 514, Kleinhörer 556 oder Digta Headphone 564

Servicehotline für technische Fragen: 09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mängelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nürnberg, E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Printed in Germany. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. BESTELNUMMER: H. NE 5107 08/2009