

Gigaset A400

Komfort von Anfang an

- › Großes beleuchtetes Grafik-Display, 35 x 24 mm (B x H)
- › Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- › Beleuchtete Tastatur
- › Telefonbuch für bis zu 80 Einträge
- › Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)



reddot design award
winner 2010

Audio-Qualität

- o Freisprechen in hervorragender Qualität mit eigenem Lautsprecher im Mobilteil
- o Einstellbare Lautstärke in 5 Stufen
- o Hörerlautstärke in 3 Stufen einstellbar

Display

- o Beleuchtetes Grafik-Display: 35 x 24 mm (B x H), 96 x 64 Pixel
- o Beleuchtung: bernsteingelb
- o Kontrast in 9 Stufen einstellbar
- o Große Ziffernanzeige für gute Lesbarkeit
- o Datum und Uhrzeit
- o Feldstärke- und Akkuladeanzeige
- o Menütastenanzeige für einfache Bedienung
- o Gesprächsdaueranzeige

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material
- o Sichere Bedienung durch Einzeltasten und 4-Wege-Navigationstaste
- o Beleuchtete Tastatur, Beleuchtung: bernsteingelb
- o Beleuchtete „Abheben- / Freisprechtaste“ (grüne LED) und separate Nachrichtentaste (rote LED)
- o Tastenschutz über #-Taste einstellbar
- o Klingel aus/einschalten über *-Taste
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

ECO DECT

- o Strahlungsfrei* im Standby-Betrieb bei aktiviertem **ECO Modus Plus**, auch bei mehreren Mobilteilen**
- o Strahlungsarm beim Telefonieren
 - 80 % Reduzierung der Funkleistung bei aktiviertem **ECO Modus**
 - Automatische Reduzierung je nach Entfernung vom Mobilteil zur Basis
- o Geringer Energieverbrauch < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)

Telefonbuch- und Wahl-Funktionen

- o Telefonbuch für bis zu 80 Namen und Nummern
- o Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit: Eingabe der Rufnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang
- o Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- o Programmierbare Kurzwahltasten: Tasten 2 – 0
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)

Anruferanzeige und -signalisierung

- o Optische Anruferanzeige am Display und blinkende Hörer-Taste (grüne LED)
- o Anruferanzeige mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- o Einstellbare Klingelmelodien
 - 20 Standard Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + AUS + Crescendo
- o Individuelle Melodie für Intern-Rufe

Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display und blinkende Nachrichtentaste
- o Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (Name) und Zeit
- o Komfortable Zugriff über eigene Nachrichtentaste mit möglicher Direktwahl aus der Anrufliste

Einfache Bedienung

- o Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- o Einfache Bedienung über Symbole und textbasierte Menüs und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- o Plug & Play – einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- o Wecker
- o Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile und mit dem Freisprech-Clip Gigaset L410

- o Gebührenfrei intern telefonieren
- o 2 gleichzeitige Gespräche möglich: 1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen
- o Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- o Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

Technische DatenKonfiguration

- o Anschluss von 1 Externleitung
- o Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar
- o Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater

Anschluss

a/b (analog)

Einsatz

Hauptanschluss / TK-Anlagen

Standards

DECT, GAP

Mobilteil

- o Reichweite:
 - im Gebäude: bis zu 50 m
 - im Freien: bis zu 300 m
- o Standby-Zeit: bis zu 220 Std.
- o Sprechzeit: bis zu 20 Std.
- o Akku: 2 x AAA (NiMH)
- o Ladezeit: 8 Std. in Basisstation
6 Std. in Ladeschale
- o Abmessungen: 153 x 48 x 27 mm (L x B x T)
- o Gewicht: ca. 112 g (inkl. Akku)

Basisstation

- o Stromversorgung: Energiesparendes 230 V Schaltnetzteil
- o Energieverbrauch: < 0,4 W (im Ruhezustand, ohne Akkuladung)
- o Abmessungen: 122 x 104 x 32 mm (T x B x H)
- o Gewicht: ca. 89 g
- o Basisstation geeignet für Wandmontage

Lieferumfang

- o 1 Basisstation Gigaset A400
- o 1 Mobilteil Gigaset A400H
- o 1 Schaltnetzteil 230 V
- o 1 Telefonkabel
- o 2 Akku AAA (NiMH), 550 mAh
- o 1 Akku-Deckel
- o 1 Bedienungsanleitung

Gerätefarbe

- o Schwarz

* Abschaltung der DECT-Sendeleistung

** Wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO Modus Plus unterstützen