

Gigaset DL580

Komfort-Telefon mit großen Tasten und beleuchtetem Display

- o Große, ergonomische Tasten
- o Großes, beleuchtetes Display
- o Ausgezeichnete Audio-Qualität
- o Verstärker-Funktion für „extra laut“ Hören
- o Optische Anrufanzeige durch LED
- o 4 programmierbare Direktwahl-Tasten für wichtige Telefonnummern
- o Telefonbuch für bis zu 99 Einträge



Audio-Qualität

- o Ausgezeichnete Audio Qualität
- o Verstärker-Funktion für „extra laut“ Hören
- o Freisprechen in ausgezeichneter Qualität
- o Klingeltonausgabe über Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 7 Stufen einstellbar + Crescendo
- o Hörer-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- o Lautsprecher-Lautstärke in 8 Stufen einstellbar + Verstärker-Funktion
- o Hörgerätekompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 99 Namen und Nummern
- o 4 programmierbare Zielwahltasten (A - D) für wichtige Nummern
- o Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- o Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 1-9)
- o Wahlwiederholung der letzten 99 Nummern (Liste setzt sich aus den Nummern der eingegangenen Anrufe und den gewählten Nummern zusammen)
- o Wahlverfahren: Tonwahl (MFV)
- o Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Display

- o Großes, beleuchtetes Display
78 x 46 mm (B x H)
- o Kontrast einstellbar (3 Stufen)

- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Uhrzeit
 - Anzeige verpasster Anrufe
 - Während eines Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- o Mit Rufnummer und/oder Name (CLIP / CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
 - Im Display
 - Durch blinkende LED an der Vorderseite des Geräts
- o Klingeltöne einstellbar:
 - 10 Melodien
 - 7 Lautstärkestufen + Crescendo
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten A – D (Tag-/Nachmodus)
- o Sperrliste für bis zu 10 Nummern

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- o Anzeige verpasster Anrufe im Display
- o Anrufliste für
 - 50 abgehende Anrufe
 - 99 eingegangene (angenommene und verpasste) Anrufe
- o Direktwahl aus der Anrufliste möglich

Tastatur

- o Hochwertige, ergonomische Tastatur mit großen Tasten
 - o 4 programmierbare Direktwahltasten (A - D)
 - o Klingelton ein / aus über *-Taste
- Ausgenommen Kontakte der Direktwahltasten A – D

Menü

- o Intuitive, moderne und einfache Menüführung (in verschiedenen Sprachen verfügbar)
- o Komfortables Hauptmenü mit einem Menüpunkt pro Display-Anzeige
- o Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs

Weitere Funktionen

- o Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren
- o Automatische Einstellung von Datum und Zeit über die Telefonleitung
- o Wecker

Technische Daten

Anschluss	o a/b (analog)
Telefon	- o Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil - o Abmessungen: 78 x 200 x 195 mm (H x B x T) inkl. Hörer - o Gewicht: 590 g
Lieferumfang	- o 1 Gigaset DL580 - o 1 Steckernetzteil - o 1 Telefonkabel - o 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	o Schwarz
Datenblatt-Version	25.10.2018