

Gigaset E720

Das elegante Familientelefon mit praktischen Bedienungshilfen

Highlights:

- o Sprechende Wähltasten
- o Ansage von Anrufernamen/-nummern
- o Direkte Anrufübertragung per Bluetooth® (4.2) auf Hörgeräte und Headsets
- o Schutz vor unerwünschten Anrufen, Telefonwerbung und Enkel-Trick Betrugsversuchen
- o Automatische Anpassung der Tonruf- und Hörerlautstärke bei lauter Umgebung
- o Optische Anrufsignalisierung
- o Vier Direktwahltasten (A, B, C, D)
- o SOS-Funktion zum Auslösen eines vordefinierten Notrufes im Ernstfall
- o Automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion im Notfall
- o Großes Farbdisplay (2,2" / 58mm) mit Display-Lupenfunktion
- o Extra-Laut-Taste an der Seite
- o Große beleuchtete Tasten
- o Telefonbuch für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern
- o Gespeicherte Kontakte können bei Anruf durch ein auffällig grün leuchtendes Display angezeigt werden
- o ECO DECT mit Strahlungsfreiheit im Stand-by und Babyphone Betrieb



Audio Qualität

- o Hörgeräte-kompatibel (Bluetooth & Standard)
- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
- o Verstärkungsmodus für extra laute Lautstärkeeinstellung
- o Smarte Handset und Ruftonlautstärke: Automatisch lauter in lauter Umgebung
- o 2 akustische Profile für optimales Hören (hoch/tief)
- o Ausgabe der Ruftonmelodie über den Freisprech-Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Freisprechmodus am Mobilteil

SOS Funktion

- o Tätigen eines Notrufs mit der Direktwahltaste A
 - An bis zu 4 verschiedene Telefonnummern
 - Wenn die zuerst gewählte Telefonnummer nicht erreicht werden kann, ruft das Gigaset E720 automatisch die nächste(n) Nummer(n) an bis abgehoben wird.

Tastatur

- o Ergonomische Tastatur mit großen Tasten
- o Sprechende Tasten: Nummerntasten mit Sprachausgabe
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur
- o Große einzelne Tasten mit großem Aufdruck
- o Beleuchtete Abheben-/Auflegentaste, inkl. Freisprechfunktion
- o 4-Wege Hauptmenütaste
- o SOS-Notruf für 4 Nummern über spezielle Taste
- o Tastensperre ein/aus über Raute-Taste (#)
- o Klingelton ein/aus über Sternchen (*) Taste
- o R-Taste (programmierbare Zeiten)

Sicherheitsanruf

- o Ausgewählte Personen (z.B. Angehörige) können im Notfall in den Raum hinein hören (nach doppelter Authentifizierung)

Gigaset

Wherever you go.

Signalisierung & Displayanzeigen

- o Sprachunterstützte Anrufer-ID: Nummern- oder Namensansage (selbst erstellte Aufnahme des jeweiligen Telefonbucheintrages).
- o Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
 - im Display
 - zusätzlich: sehr gut sichtbare blinkende LED
- o Einstellbare Klingelton-Melodien
 - 18 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen + Crescendo
- o Anrufschutz: Sperrliste für unerwünschte Anrufe (Spam-Anrufe)
- o Unterdrückung anonymer Anrufe: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, vordefinierte VIP-Kontakte können jedoch weiterhin signalisiert werden (Tag/Nacht Modus)
- o Funktion "Seriöse Anrufer"-Schutz vor Telefon-Abzocke/Enkel-Trick.
- o Individuelle Klingeltöne für externe/interne Anrufe Sicherheitsanruf

Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Display
47 x 37 mm (H x B), 58 mm (2,2") diagonal, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- o Verschiedene Farbschemata (schwarz, weiß, grün, blau)
- o Bildschirmschoner: Analoge oder digitale Uhr
- o Beste Lesbarkeit
 - Hauptmenü mit einem großen Menüsymbol pro Bildschirm
 - Hoher Kontrast
 - Jumbo-Modus: Größere Schriftart für Wahl und Telefonbuch
 - Lupenfunktionalität für Displaytexte
- o Im Ruhezustand:
 - Anzeige Datum & Uhrzeit
 - Ladezustandsanzeige
 - Anzeige neuer Nachrichten
 - Display-Tasten für Schnellzugriff ausgewählter Funktionen
- o Während dem Gespräch: Anzeige der Anrufdauer
- o Wecker Funktion mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion
- o Raumüberwachung (Babyphone) mit Gegensprechfunktion. Bei Lärmerkennung ist ein interner oder externer Rufaufbau möglich.
- o Direktruf-Funktion: Wahl einer voreingestellten Telefonnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Frei wählbarer Intern Name (z.B. „Küche“)
- o Reichweitenwarnton
- o Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)

Zusätzliche Funktionen

- o Plug-and-Play -sehr einfache Installation: auspacken, anschließen und anrufen (Mobilteil ist ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für:
 - 30 Termine mit Text und separatem Klingelton
 - Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag

Telefon & Wählfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte: Vorname, Nachname, Telefonnummern (zu Hause, im Büro, auf dem Handy), VIP-Melodie, Geburtstagserinnerung, Sprachansage.
- o Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (2-9)
- o Wahlverfahren: Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF), Impulswahlverfahren (IWW)
- o R-Taste (programmierbare Zeiten)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

Menü

- o Individuell konfigurierbares & sehr einfaches Menü
- o Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung
- o Übersichtliches Hauptmenü mit nur einem Symbol pro Bildschirm
- o Lupenfunktion für Anzeigetexte
- o Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Displaytasten
- o Sprachen:
 - DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TÜR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, BUG, BOS, UKR

Verpasste Anrufe / Anruferlisten

- o Die Displaymeldung und blinkende Nachrichtentaste zeigen verpasste Anrufe an und bietet bequemen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruferliste mit Telefonnummer (CLIP) und Uhrzeit für alle Anrufe (60 Einträge)
- o Direktwahl aus der Liste der verpassten Anrufe

Funktionen bei der Verwendung mehrerer Mobilteile

- o Interne Telefonate
- o 2 Anrufe gleichzeitig möglich (1 externer und 1 interner Anruf zwischen 2 Mobilteilen)
- o Übertragung des Telefonbuchs zwischen verschiedenen Gigaset-Mobilteilen
- o Interner Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Rufweiterleitungen an ein anderes Mobilteil
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Modus, auch wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, solange alle registrierten Mobiltelefone ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Konfiguration	- o Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b) - o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: www.gigaset.de/kompatibilität) - o Vergrößerung der Reichweite mit Gigaset Repeater möglich
Anschluss	a/b (Analog), Bluetooth
Einsatz	Hauptanschluss (PSTN) / TK-Anlage (PBX)
Standards	DECT, GAP, Bluetooth 4.2, HSP, SMS über Festnetz
Mobilteil	- o Standby: bis zu 300 Stunden - o Gesprächszeit: bis zu 14 Stunden - o Akkus: 2 x AAA (NiMH), wiederaufladbar - o Ladezeit: ca. 8 Stunden - o Reichweite - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m - o Maße: 173 x 55 x 27 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 132 g (inkl. Akkus)

Basisstation	- o Netzteil: 230 V Steckernetzteil - o Maße: 49 x 88 x 104 mm (H x B x T) - o Gewicht: ca. 72 g
Lieferumfang	- o 1 Gigaset E720 Basisstation - o 1 Gigaset E720H Mobilteil - o 1 Steckernetzteil für die Basisstation - o 1 Telefonanschlusskabel - o 2 AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH) - o 1 Akkufachdeckel - o 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	06.04.2020