

# Gigaset E720A

Das elegante Familientelefon mit praktischen Bedienungshilfen und Anrufbeantworter

## Highlights:

- o Integrierter Anrufbeantworter für bis zu 30 min Aufnahmezeit
- o Sprechende Wähltasten
- o Ansage von Anrufernamen/-nummern
- o Direkte Anrufübertragung per Bluetooth® (4.2) auf Hörgeräte und Headsets
- o Schutz vor unerwünschten Anrufen, Telefonwerbung und Enkel-Trick Betrugsversuchen
- o Automatische Anpassung der Tonruf- und Hörerlautstärke bei lauter Umgebung
- o Optische Anrufsignalisierung
- o Vier Direktwahltasten (A, B, C, D)
- o SOS-Funktion zum Auslösen eines vordefinierten Notrufes im Ernstfall
- o Automatische Rufannahme mit Freisprechfunktion im Notfall
- o Großes Farbdisplay (2,2" / 58mm) mit Display-Lupenfunktion
- o Extra-Laut-Taste an der Seite
- o Große beleuchtete Tasten
- o Telefonbuch für bis zu 200 Namen mit jeweils 3 Telefonnummern
- o Gespeicherte Kontakte können bei Anruf durch ein auffällig grün leuchtendes Display angezeigt werden
- o ECO DECT mit Strahlungsfreiheit im Stand-by und Babyphone Betrieb



## Audio Qualität

- o Hörgeräte-kompatibel (Bluetooth & Standard)
- o Optimierte Akustik, erstklassige Klangqualität und Lautstärke, auch im Freisprechmodus
- o Verstärkungsmodus für extra laute Lautstärkeeinstellung
- o Smarte Handset und Ruftonlautstärke: Automatisch lauter in lauter Umgebung
- o 2 akustische Profile für optimales Hören (hoch/tief)
- o Ausgabe der Ruftonmelodie über den Freisprech-Lautsprecher
- o Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- o Freisprechmodus am Mobilteil

## SOS Funktion

- o Tätigen eines Notrufs mit der Direktwahltaste A
  - An bis zu 4 verschiedene Telefonnummern
  - Wenn die zuerst gewählte Telefonnummer nicht erreicht werden kann, ruft das Gigaset E720 automatisch die nächste(n) Nummer(n) an bis abgehoben wird.

## Tastatur

- o Ergonomische Tastatur mit großen Tasten
- o Sprechende Tasten: Nummerntasten mit Sprachausgabe
- o Sichere Bedienung durch große Einzeltasten
- o Beleuchtete Tastatur
- o Große einzelne Tasten mit großem Aufdruck
- o Beleuchtete Abheben-/Auflegentaste, inkl. Freisprechfunktion
- o 4-Wege Hauptmenütaste
- o SOS-Notruf für 4 Nummern über spezielle Taste
- o Tastensperre ein/aus über Raute-Taste (#)
- o Klingelton ein/aus über Sternchen (\*) Taste
- o R-Taste (programmierbare Zeiten)

## Sicherheitsanruf

- o Ausgewählte Personen (z.B. Angehörige) können im Notfall in den Raum hinein hören (nach doppelter Authentifizierung)

**Gigaset**  
Wherever you go.

## Signalisierung & Displayanzeigen

- o Sprachunterstützte Anrufer-ID: Nummern- oder Namensansage (selbst erstellte Aufnahme des jeweiligen Telefonbucheintrages).
- o Anrufanzeige mit Telefonnummer oder Name (CLIP/CNIP)
- o Optische Anrufanzeige:
  - im Display
  - zusätzlich: sehr gut sichtbare blinkende LED
- o Einstellbare Klingelton-Melodien
  - 18 Melodien im Mobilteil
  - 7 Melodien in der Basisstation
  - 5 Lautstärkestufen + Crescendo
- o Anrufschutz: Sperrliste für unerwünschte Anrufe (Spam-Anrufe)
- o Unterdrückung anonymer Anrufe: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- o Zeitgesteuerter Schutz gegen unerwünschte Anrufe, vordefinierte VIP-Kontakte können jedoch weiterhin signalisiert werden (Tag/Nacht Modus)
- o Funktion "Seriöse Anrufer"-Schutz vor Telefon-Abzocke/Enkel-Trick.
- o Individuelle Klingeltöne für externe/interne Anrufe Sicherheitsanruf

## Display

- o Beleuchtetes grafisches TFT-Display  
47 x 37 mm (H x B), 58 mm (2,2") diagonal, 64k Farben, 6 Zeilen, 176 x 220 Pixel
- o Verschiedene Farbschemata (schwarz, weiß, grün, blau)
- o Bildschirmschoner: Analoge oder digitale Uhr
- o Beste Lesbarkeit
  - Hauptmenü mit einem großen Menüsymbol pro Bildschirm
  - Hoher Kontrast
  - Jumbo-Modus: Größere Schriftart für Wahl und Telefonbuch
  - Lupenfunktionalität für Displaytexte
- o Im Ruhezustand:
  - Anzeige Datum & Uhrzeit
  - Ladezustandsanzeige
  - Anzeige neuer Nachrichten
  - Display-Tasten für Schnellzugriff ausgewählter Funktionen
- o Während dem Gespräch: Anzeige der Anrufdauer
- o Wecker Funktion mit einstellbarer Melodie und Schlummerfunktion
- o Raumüberwachung (Babyphone) mit Gegensprechfunktion. Bei Lärmerkennung ist ein interner oder externer Rufaufbau möglich.
- o Direktruf-Funktion: Wahl einer voreingestellten Telefonnummer durch drücken einer beliebigen Taste
- o Frei wählbarer Intern Name (z.B. „Küche“)
- o Reichweitenwarnton
- o Hinweistöne (z.B. Tastenklick oder Batterie nahezu leer)

## Zusätzliche Funktionen

- o Plug-and-Play -sehr einfache Installation: auspacken, anschließen und anrufen (Mobilteil ist ab Werk angemeldet)
- o Kalender mit Monatsübersicht und Terminplaner für:
  - 30 Termine mit Text und separatem Klingelton
  - Geburtstagserinnerung für jeden Telefonbucheintrag

## Telefon & Wählfunktionen

- o Telefonbuch für bis zu 200 Kontakte: Vorname, Nachname, Telefonnummern (zu Hause, im Büro, auf dem Handy), VIP-Melodie, Geburtstagserinnerung, Sprachansage.
- o Anrufvorbereitung (Eingabe der Nummer vor der eigentlichen Wahl Verfahren) mit Korrekturmöglichkeit
- o Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- o Automatische Wahlwiederholung
- o Programmierbare Kurzwahltasten (2-9)
- o Wahlverfahren: Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF), Impulswahlverfahren (IWW)
- o R-Taste (programmierbare Zeiten)
- o Unterstützung von Vorwahlziffern
- o Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen

## Menü

- o Individuell konfigurierbares & sehr einfaches Menü
- o Intuitive Menüführung für eine einfache Bedienung
- o Übersichtliches Hauptmenü mit nur einem Symbol pro Bildschirm
- o Lupenfunktion für Anzeigetexte
- o Einfache Bedienung über textbasierte Untermenüs und Displaytasten
- o Sprachen:
  - DEU, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TÜR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, BUG, BOS, UKR

## Verpasste Anrufe / Anruferlisten

- o Die Displaymeldung und blinkende Nachrichtentaste zeigen verpasste Anrufe an und bietet bequemen Zugang zur Nachrichtenliste
- o Anruferliste mit Telefonnummer (CLIP) und Uhrzeit für alle Anrufe (60 Einträge)
- o Direktwahl aus der Liste der verpassten Anrufe

## Funktionen bei der Verwendung mehrerer Mobilteile

- o Interne Telefonate
- o 2 Anrufe gleichzeitig möglich (1 externer und 1 interner Anruf zwischen 2 Mobilteilen)
- o Übertragung des Telefonbuchs zwischen verschiedenen Gigaset-Mobilteilen
- o Interner Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- o Rufweiterleitungen an ein anderes Mobilteil
- o Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- o Automatische Reduzierung der Sendeleistung in Abhängigkeit vom Abstand zwischen Mobilteil und der Basisstation
- o Strahlungsfrei im Standby-Modus, auch wenn mehrere Mobilteile verwendet werden, solange alle registrierten Mobiltelefone ECO DECT unterstützen

## Anrufbeantworter

- o Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- o Einfache Bedienung über Mobilteil und Basisstation
- o Individuelle Ansage aufnehmbar (ca. 170 Sekunden)
- o Ansage werksseitig vorhanden (plug-and-play)
- o Anzeige neuer Nachrichten auf dem Mobilteil und der Basisstation
- o Ansage von Datum & Uhrzeit zu jeder Nachricht
- o Einstellbare Aufzeichnungslänge: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- o Einstellbare Rufannahme: Sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- o Mithören der eingehenden Nachricht an Basisstation und Mobilteil
- o Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- o Aufnahmen sind unbegrenzt gegen Stromausfälle geschützt

## Technische Daten

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfiguration      | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Anschluss einer externen Telefonleitung (a/b)</li> <li>o Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (Für weitere Informationen: <a href="http://www.gigaset.de/kompatibilität">www.gigaset.de/kompatibilität</a>)</li> <li>o Vergrößerung der Reichweite mit Gigaset Repeater möglich</li> </ul>                                                                                                                       |
| Anschluss          | a/b (Analog), Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einsatz            | Hauptanschluss (PSTN) / TK-Anlage (PBX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standards          | DECT, GAP, Bluetooth 4.2, HSP, SMS über Festnetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mobilteil          | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Standby: bis zu 300 Stunden</li> <li>o Gesprächszeit: bis zu 14 Stunden</li> <li>o Akkus: 2 x AAA (NiMH), wiederaufladbar</li> <li>o Ladezeit: ca. 8 Stunden</li> <li>o Reichweite: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>o Maße: 173 x 55 x 27 mm (H x B x T)</li> <li>o Gewicht: ca. 132 g (inkl. Akkus)</li> </ul> |
| Basisstation       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Netzteil: 230 V Steckernetzteil</li> <li>o Maße: 48 x 156 x 118 mm (H x B x T)</li> <li>o Gewicht: ca. 224 g</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang       | <ul style="list-style-type: none"> <li>o 1 Gigaset E720A Basisstation</li> <li>o 1 Gigaset E720H Mobilteil</li> <li>o 1 Steckernetzteil für die Basisstation</li> <li>o 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>o 2 AAA wiederaufladbare Akkus (NiMH)</li> <li>o 1 Akkufachdeckel</li> <li>o 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>                                                                                                                             |
| Gerätefarbe        | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Datenblatt-Version | 06.04.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |