

# Kombihammer

## HR3011FCJ

1.050 W • SDS-PLUS • 30 mm •  
3,9 J

**Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und SDS-PLUS-Aufnahme für intensive Nutzung**

Ein leistungsfähiger Kombihammer für SDS-PLUS Einsteckwerkzeuge. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 1.050 W, die Drehzahl kann zwischen 0 und 450 min<sup>-1</sup> mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 3,9 J, optimaler Bohrbereich: 10-22 mm in Beton, max. Bohrleistung: 30 mm in Beton.



### Technische Details

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Vibrationswerte, Hammerbohren in Beton                        | 10,8 m/s <sup>2</sup>      |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hammerbohren in Beton | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Meißeln               | 1,5 m/s <sup>2</sup>       |
| Leistungsaufnahme                                             | 1050 W                     |
| Leerlaufdrehzahl                                              | 0 - 840 min <sup>-1</sup>  |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                                         | 0 - 4500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrleistung in Holz                                          | 32 mm                      |
| Bohrleistung in Beton                                         | 30 mm                      |
| Bohrleistung in Stahl                                         | 13 mm                      |
| Idealer Bohrbereich (Beton)                                   | 8 - 16 mm                  |
| Einzelschlagstärke                                            | 3,9 J                      |
| Bohrleistung Bohrkronen                                       | 80 mm                      |
| Passend für SDS-PLUS                                          | ✓                          |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )                       | 101 dB(A)                  |

### Spezifikationen

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Mit LED-Licht
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Mit zusätzlicher Vibrationsdämpfung durch Feder gelagerten Handgriff
- Kompakte Bauform durch senkrecht angeordneten Motor
- Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

**EAN 0088381896702**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

|                            |                                                                                   |                                     |                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 331886-4<br>Tiefenanschlag |  | 835B25-5<br>Tiefziehteil für MAKPAC |  |
| 821552-6<br>MAKPAC Gr. 4   |                                                                                   | 126882-3<br>Seitengriff kpl.        |  |

## Optionales Zubehör

|                              |                                                                                   |                                           |                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 126882-3<br>Seitengriff kpl. |  | 191F47-2<br>Schnellwechselfutter SDS-PLUS |  |
| 195173-3<br>Staubschutzkappe |  | 331886-4<br>Tiefenanschlag                |  |
| 821552-6<br>MAKPAC Gr. 4     |  | 835B25-5<br>Tiefziehteil für MAKPAC       |                                                                                     |

## Service

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bedienungsanleitung |  |
| Explosionszeichnung |  |