

# P 1075

## 600V AC/DC Digitalmultimeter

### ~ 2000 stellige LCD

Das PeakTech 1075 ist ein kompaktes Handmultimeter mit 3 1/2-stelliger LCD Anzeige, welche durch ihre großen Segmente und die integrierte Hintergrundbeleuchtung hervorragend ablesbar ist.

Neben den umfangreichen Messfunktionen für Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom und Widerstand verfügt dieses Modell über eine schnell reagierende Durchgangsprüfung mit akustischem Signal und einen Diodentest. Zusätzlich ist stirnseitig ein berührungsloser Spannungsprüfer (NCV) integriert, um schnell die Spannungsfreiheit eines Leiters zu prüfen.

Die Messbereichswahl erfolgt manuell, wodurch dieses Messgerät besonders schnell einen Messwert anzeigt.

Die integrierte Batterietestfunktion ermöglicht eine genauere Prüfung von 1,5V und 9V Batterien als eine reine Spannungsprüfung, da ein kleiner Lastwiderstand zum Einbruch der Prüfspannung bei leeren Batterien führt.



- ▶ 20 mm LCD-Anzeige; max. 2000
- ▶ Mit Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Data-Hold Funktion
- ▶ Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
- ▶ Diodenprüfung
- ▶ Berührungsloser Spannungsprüfer (NCV)
- ▶ Batterietestfunktion für 1,5V und 9V Batterien
- ▶ Sicherheit: CAT III 600 V
- ▶ Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV:	200/2000 mV/20/200/600 V - 0,1 mV; ± 0,5 % + 2 dgt.
ACV:	200/600 V - 0,1 V; ± 1,2 % + 10 dgt.
DCA:	2000 µA/20/200 mA/10 A - 1 µA; ± 1,0 % + 2 dgt.
Widerstand:	200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ - 0,1 Ω; ± 0,8 % + 2 dgt.
Batterietest:	1,5 V/9 V - 1 mV/10 mV ± 1,0 % + 2 dgt.
Spannungsversorgung:	9 V-Batterie
Abmessungen	65 x 140 x 40 mm
(BxHxT):	
Gewicht:	210 g
EAN-13:	4250569400117
GTIN-13:	4250569400117