



## RP-HJE125 Ohrkanalhörer

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Wandler (mm)               | 9.0            |
| Impedanz (Ohm) / 1 kHz     | 16.0           |
| Empfindlichkeit (dB / mW)  | 97.0           |
| Max. Eingangsleistung (mW) | 200.0          |
| Frequenzgang               | 10 Hz - 24 kHz |
| Kabellänge                 | 1,1m           |
| Gewicht (g) ohne Kabel     | 4.0            |
| 3,5 mm Mini-Stereostecker  | Ja             |
| Magnet                     | Neodymium      |
| Farbe                      | schwarz        |