

VA-LABs Steckdosentester mit RCD-Prüfung

Der Steckdosentester SDT0015 ist das ideale Instrument zur schnellen und unkomplizierten Prüfung von Steckdosen, Kabeltrommeln, Geräteleitungen und Verbindungskabeln in 230-V-Netzen. Die integrierte LED-Anzeige gibt nach dem Einstecken des Testers eine direkte Information über den Verdrahtungszustand des Prüfobjekts. Lebensgefährliche Anschlussfehler werden dabei mithilfe verschiedener LED-Leuchtenkonfigurationen angezeigt. Das integrierte LC-Display informiert den Benutzer zudem über den Spannungszustand der Steckdose und die FI/RCD-Testfunktion ermöglicht eine Überprüfung von Fehlerstromschutzschaltern (FI) mit einem Auslösestrom ab 30 mA per Knopfdruck.

Features:

- Anzeigemodi: korrekte Verdrahtung
fehlender/unterbrochener Schutzleiter (PE)
fehlender/unterbrochener Neutralleiter
fehlende/unterbrochene Phase
Phase und Schutzleiter vertauscht
Phase und Neutralleiter vertauscht
- LCD-Anzeige für Spannungszustand
- Eingangsspannung: 110-230 V AC
- FI/RCD-Testfunktion: > 30 mA
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 300 V

Lieferumfang:

Steckdosentester SDT0015, Anleitung



SKU: SDT0015

EAN: 4260508890473

