



Telefon KX-TGC422G

Allgemein	Farbe		B [Schwarz], W [Weiss]
	Anzahl Mobilteile		2
	Standard für Schnurlostelefon	Standard für Schnurlostelefon	DECT, GAP
		DECT-Sicherheitsmodus	Ja (Nicht zertifiziert)
	Anzahl der Telefonleitungen		1
	Anschlussmöglichkeit für mehrere Mobilteile		2 Mobilteile
	Sonstiger Kommunikationsstandard	Wi-Fi®	-
		Bluetooth®-Klasse	-
ECO-Funktion		Eco-Modus	Ja
		Strahlungsfrei	Ja (Eco-Plus-Modus)
Komfort	Smartphone Connect		-
	Repeater erhältlich		Ja
	Anrufblockierung nach Nummer	Anrufblockierung (Blockieren bestimmter Rufnummern)	Ja (50 Nummern) *1, *2
		Blockierung von Anrufen mit Rufnummernunterdrückung	Ja *1, *3
		Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Mobilteil)	-
		Einfache Registrierung über Anrufblockierungstaste (Basis)	-
	Automatische Anrufblockierung	Automatische Anrufblockierung	-
		Datenbank über zugelassene Nummern	-
		Namensliste zugelassener Nummern	-
		Sprache für vorab aufgenommene Ansage	-

Rauschunterdrückung	Schnurloses Mobilteil	-
	Anrufbeantworter	Ja *4
Benutzerdefinierte Toneinstellungen (Equalizer)		-
Hörgerätekompatibilität (Hearing Aid Compatibility, HAC)		-
Notstrombetrieb		-
Stromausfallbetrieb		-
Babyphone		-
Smart-Funktionstaste		-
Intelligente Klingeltöne (schnurloses Mobilteil)		-
Antwort beliebige Taste		Ja
Nicht-Stören-Modus	Nicht-Stören-Modus	-
	Umgehung des Nicht-Stören-Modus (bestimmte Telefonbuch-Kategorie)	-
SMS		-
Tasten mit Sprachausgabe		-
Anrufbeschränkung		Ja
Notruf	Notruf	-
	Anzahl der Notrufnummerlisten	-
Konferenzgespräch	Konferenzgespräch mit externen Anschlüssen	Ja, 3-Wege *5
	Anrufteilung	Ja
Interner Anruf	Zwischen Mobilteil und Basisstation	-
	Zwischen Mobilteilen	Ja
	Interne Anrufe – alle	-
Uhr		Ja
Alarm	Alarm	Ja
	Option zur Wiederholung	Einmal / Täglich / Wöchentlich

			Memory-Wecker	Ja	
			Schlummern	Ja	
	Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung)			-	
Anrufer-ID	Anrufer-ID		Ja *1		
	Speichern der Anruferkennung		50 Elemente *1		
	Anklopfen Anrufer-ID		Ja *6		
	Kategorie Klingelton		Ja (Mobilteil) *1, *7		
	Privater Klingelton		-		
	Kategorie Displayfarbe		-		
	Anruferkennung mit Sprachausgabe	Schnurloses Mobilteil		-	
		Basis		-	
Ansagesprache		-			
Telefonbuch	Telefonbuchspeicher (Name/Nummer)		120 Einträge (16 Zeichen/24 Ziffern)		
	Gemeinsames Telefonbuch		Ja		
	Telefonbuchkopie (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)		-		
	Telefonbuchkopie von Mobiltelefon per Bluetooth		-		
	Kurzwahlfunktion	Schnurloses Mobilteil		-	
		Basis		-	
	Kurzwahl	Schnurloses Mobilteil		Ja (9 Einträge)	
		Basis		-	
	Kettenwahl	Schnurloses Mobilteil		Ja	
		Basis		-	
FRITZ!BOX-Kompatibilität			FRITZ!BOX-Kompatibilität	Ja	
			Nutzung des FRITZ!Box-Telefonbuchs	Ja	
			Anruferanzeige (Name/Nummer)	Ja *1	
Schnurloses Mobilteil	Display	Typ	Vollpunktmatrix Schwarzweiß-LCD		

		103 x 65 Pixel
	Diagonale Größe	4,1 cm (1,6 Zoll)
	Sprache	Katalanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
	Farbe Hintergrundbeleuchtung	Amber
Taste	Beleuchtetes Tastenfeld	-
	Kurzhubtaste	-
	Anrufsperr	-
	Tastensperre	Ja (Softkey)
	Seitlicher Lautstärkeregler	-
	„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke	-
Receiver-Lautstärke	Lautstärkestufen	4-Schritte
	Hohe Lautstärke	-
Lautsprecher	Lautsprecher	Ja
	Voll-Duplex	-
	Lautstärkestufen	6-Schritte
	Hohe Lautstärke	-
Klingelton	Klingeltöne	15
	Lautstärkestufen	6-Schritte + AUS
Wahlwiederholung	Wahlwiederholung	10 (Name und Nummer) *8
	Automatische Wahlwiederholung	-
Anzeige	Klingelanzeige (Farbe)	-
	Ladestandsanzeige (Farbe)	-
Halten		Ja
Stumm schalten		Ja
Headset-Anschluss		-

	Für Wandmontage geeignet (Ladestation)		-
	Akku	Typ	Wiederaufladbar – Ni-MH
		Anzahl x Größe	2 x AAA
		Gesprächszeit	Bis zu 18 Stunden *9
		Standbyzeit	Bis zu 200 Stunden *9
		Ladezeit	Ca. 7 Stunden
Basis	Mobilteil mit Kabel		-
	Display	Typ	-
		Diagonale Größe	-
		Sprache	-
		Farbe Hintergrundbeleuchtung	-
	Taste	Wähltasten	-
		Mobilteil-Finder	Ja
	Lautsprecher	Lautsprecher	-
		Lautstärkestufen	-
		Hohe Lautstärke	-
	Klingelton	Klingelschema	1
		Lautstärkestufen	6-Schritte + AUS
	Wahlwiederholung	Wahlwiederholung	-
		Automatische Wahlwiederholung	-
	Halten		-
	Stumm schalten		-
	Für Wandmontage geeignet		-
Anrufbeantworter	Anrufbeantworter		Ja
	Sprache für vorab aufgenommene Ansage		Deutsch
	Gesamtaufnahmezeit		Ca. 18 Min.
	Vor- und Zurückspulen innerhalb einer Nachricht		-

		Akustische Benachrichtigung bei neuer Nachricht	-	
		Benachrichtigung bei neuer Nachricht	Benachrichtigungstyp	-
			Benachrichtigungssprache bei neuer Nachricht	-
		Gesprächsaufzeichnung	-	
		Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher)	8-Schritte	
		Mithören	Schnurloses Mobilteil	Ja
			Basis	-
		Fernzugriff	Bedienung mit Mobilteil	Ja
			Bedienung von außen (DTMF)	Ja
		Gebühren-Sparmodus	Gebühren-Sparmodus	Ja
			Neue Nachricht aufgezeichnet	2 Rufsignale
Zubehör		Repeater im Lieferumfang	-	
		Inklusive Gürtelclip	-	
Stromaufnahme		Leistungsaufnahme Basis im Standby-Modus	0,5 W	
		Leistungsaufnahme Ladestation im Standby-Modus	0,1 W	
Optionales Mobilteil		Optionales Mobilteil	-	
Abmessungen/Gewicht	Basis	Abmessungen (H x B x T)	Ca. 63 mm x 106 mm x 87 mm	
		Gewicht	Ca. 120 g	
	Schnurloses Mobilteil	Abmessungen (H x B x T)	Ca. 165 mm x 48 mm x 32 mm	
		Gewicht mit Batterie	Ca. 130 g	
	Ladegerät	Abmessungen (H x B x T)	Ca. 42 mm x 71 mm x 70 mm	
		Gewicht	ca. 40 g	
	Repeater	Abmessungen (H x B x T)	-	
		Gewicht	-	
Hinweis			*1 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich. *2 Eintragung der Nummer in der Liste zur	

Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich.

*3 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden.

*4 Bei Verwendung der Basis oder des Mobilteils zum Abhören von Nachrichten wird die Rauschunterdrückung automatisch aktiviert.

*5 3-Wege: Mobilteil – Mobilteil – Festnetz

*8 Zur Anzeige des Namens ist die Eintragung im Telefonbuch erforderlich. \

*6 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich.

*7 Registrierung bei der Telefonbuchfunktion erforderlich.

*9 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab.